

Manual de Procedimentos da Operação

Módulo 5 - Submódulo 5.14

Ajustamento Operativo
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste

Código	Revisão	Item	Vigência
AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

MOTIVO DA REVISÃO

- Incorporação parcial da MOP/ONS 319-R/2025 Integração do Conjunto Eólico Campina Grande III 230 kV, acarretando inclusão do item 7.15

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

CNOS	COSR-NE	CGN	Auren Operações
Cemig	Copel GeT	Cotesa	CPFL Renováveis
EDP Brasil	Echoenergia	Elera	Casa dos Ventos
Engie (COT)	Petrobras	Simm	Enel Green Power
Statkraft	Voltalia	Energia Potiguar	Essentia Energia
Neoenergia (CORE)			

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

ÍNDICE

1. OBJETIVO	6
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	6
3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL	6
4. DIAGRAMA UNIFILAR	6
5. PROCEDIMENTOS OPERATIVOS	7
5.1. CONTROLE DE TENSÃO E CARREGAMENTO	7
5.2. CONTROLE DE GERAÇÃO	7
5.3. RECOMPOSIÇÃO	7
5.4. MANOBRAS DE DESENERGIZAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8
5.5. SISTEMAS DE SUPERVISÃO	8
6. INTERVENÇÕES	8
7. DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS	8
7.1. Conjunto Eólico Acauã	9
7.2. Conjunto Eólico Afonso Bezerra	10
7.3. Conjunto Eólico Anemus	11
7.4. Conjunto Eólico Asa Branca	11
7.5. Conjunto Eólico Aventura II	12
7.6. Conjunto Eólico Baixa do Feijão	13
7.7. Conjunto Eólico Bloco Sul	14
7.8. Conjunto Eólico Brisa Potiguar I	15
7.9. Conjunto Eólico Cabeço Preto II	17
7.10. Conjunto Eólico Caetés II	18
7.11. Conjunto Eólico Caju	19
7.12. Conjunto Eólico Calango 1	22
7.13. Conjunto Eólico Calango 2	23
7.14. Conjunto Eólico Calango 3	24
7.15. Conjunto Eólico Campina Grande III 230 kV	25
7.16. Conjunto Eólico Campo dos Ventos	26
7.17. Conjunto Eólico Carnaúbas	27
7.18. Conjunto Eólico Chafariz Norte	28
7.19. Conjunto Eólico Chafariz Sul I	29
7.20. Conjunto Eólico Chafariz Sul II	30
7.21. Conjunto Eólico Cumaru	31
7.22. Conjunto Eólico Cutia	32

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.23. Conjunto Eólico Gameleira	34
7.24. Conjunto Eólico Jandaíra	35
7.25. Conjunto Eólico Jandaíra III	36
7.26. Conjunto Eólico Jerusalém	37
7.27. Conjunto Eólico Macacos	38
7.28. Conjunto Eólico Mangue Seco.....	39
7.29. Conjunto Eólico Modelo	40
7.30. Conjunto Eólico Monte do Ronca.....	41
7.31. Conjunto Eólico Monte Verde	42
7.32. Conjunto Eólico Morro dos Ventos	44
7.33. Conjunto Eólico Morro dos Ventos II	45
7.34. Conjunto Eólico Mundo Novo	46
7.35. Conjunto Eólico Oeste Seridó.....	46
7.36. Conjunto Eólico Olho D'Água	48
7.37. Conjunto Eólico Paranatama	49
7.38. Conjunto Eólico Renascença	50
7.39. Conjunto Eólico Renascença V	51
7.40. Conjunto Eólico Riachão.....	52
7.41. Conjunto Eólico Rio do Vento.....	53
7.42. Conjunto Eólico Rio do Vento Expansão	54
7.43. Conjunto Eólico Santa Clara	55
7.44. Conjunto Eólico Santa Rosa Mundo Novo.....	56
7.45. Conjunto Eólico Santo Agostinho	57
7.46. Conjunto Eólico São Clemente	59
7.47. Conjunto Eólico São Miguel.....	60
7.48. Conjunto Eólico Serra de Santana	60
7.49. Conjunto Eólico Serra do Mel A.....	63
7.50. Conjunto Eólico Serra do Mel B.....	65
7.51. Conjunto Eólico Serra do Seridó.....	67
7.52. Conjunto Eólico Serra do Tigre	68
7.53. Conjunto Eólico Terra Santa	71
7.54. Conjunto Eólico Umari.....	72
7.55. Conjunto Eólico União dos Ventos	73

1. OBJETIVO.....6

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6
3.	RELACIONAMENTO OPERACIONAL.....	6
4.	DIAGRAMA UNIFILAR.....	6
5.	PROCEDIMENTOS OPERATIVOS.....	7
5.1.	CONTROLE DE TENSÃO E CARREGAMENTO	7
5.2.	CONTROLE DE GERAÇÃO	7
5.3.	RECOMPOSIÇÃO	7
5.4.	MANOBRAS DE DESENERGIZAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....	8
5.5.	SISTEMAS DE SUPERVISÃO	8
6.	INTERVENÇÕES	8
7.	DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS	8
7.1.	Conjunto Eólico Acauã.....	9
7.2.	Conjunto Eólico Afonso Bezerra	10
7.3.	Conjunto Eólico Anemus	11
7.4.	Conjunto Eólico Asa Branca.....	11
7.5.	Conjunto Eólico Aventura II.....	12
7.6.	Conjunto Eólico Baixa do Feijão	13
7.7.	Conjunto Eólico Bloco Sul.....	14
7.8.	Conjunto Eólico Brisa Potiguar I	15
7.9.	Conjunto Eólico Cabeço Preto II	17
7.10.	Conjunto Eólico Caetés II.....	18
7.11.	Conjunto Eólico Caju	19
7.12.	Conjunto Eólico Calango 1.....	22
7.13.	Conjunto Eólico Calango 2.....	23
7.14.	Conjunto Eólico Calango 3.....	24
7.15.	Conjunto Eólico Campina Grande III 230 kV.....	25
7.16.	Conjunto Eólico Campo dos Ventos	26
7.17.	Conjunto Eólico Carnaúbas	27
7.18.	Conjunto Eólico Chafariz Norte	28
7.19.	Conjunto Eólico Chafariz Sul I.....	29
7.20.	Conjunto Eólico Chafariz Sul II.....	30
7.21.	Conjunto Eólico Cumaru.....	31
7.22.	Conjunto Eólico Cutia	32
7.23.	Conjunto Eólico Gameleira	34
7.24.	Conjunto Eólico Jandaíra	35

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.25. Conjunto Eólico Jandaíra III	36
7.26. Conjunto Eólico Jerusalém	37
7.27. Conjunto Eólico Macacos	38
7.28. Conjunto Eólico Mangue Seco.....	39
7.29. Conjunto Eólico Modelo	40
7.30. Conjunto Eólico Monte do Ronca.....	41
7.31. Conjunto Eólico Monte Verde	42
7.32. Conjunto Eólico Morro dos Ventos	44
7.33. Conjunto Eólico Morro dos Ventos II	45
7.34. Conjunto Eólico Mundo Novo	46
7.35. Conjunto Eólico Oeste Seridó	46
7.36. Conjunto Eólico Olho D'Água	48
7.37. Conjunto Eólico Paranatama	49
7.38. Conjunto Eólico Renascença	50
7.39. Conjunto Eólico Renascença V	51
7.40. Conjunto Eólico Riachão.....	52
7.41. Conjunto Eólico Rio do Vento.....	53
7.42. Conjunto Eólico Rio do Vento Expansão	54
7.43. Conjunto Eólico Santa Clara	55
7.44. Conjunto Eólico Santa Rosa Mundo Novo.....	56
7.45. Conjunto Eólico Santo Agostinho	57
7.46. Conjunto Eólico São Clemente	59
7.47. Conjunto Eólico São Miguel.....	60
7.48. Conjunto Eólico Serra de Santana	60
7.49. Conjunto Eólico Serra do Mel A.....	63
7.50. Conjunto Eólico Serra do Mel B.....	65
7.51. Conjunto Eólico Serra do Seridó.....	67
7.52. Conjunto Eólico Serra do Tigre	68
7.53. Conjunto Eólico Terra Santa	71
7.54. Conjunto Eólico Umari.....	72
7.55. Conjunto Eólico União dos Ventos	73

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos a serem seguidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e pelos Agentes para a operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste, não pertencentes, porém com reflexos significativos para a Rede de Operação, de acordo com os Procedimentos de Rede.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 2.1. Este Ajustamento Operativo deve ser utilizado pelos Agentes ou os procedimentos aqui contidos podem ser contemplados em documentos operativos próprios dos Agentes.
- 2.2. As características, usinas, representantes, interlocutores com o ONS e a influência na Rede de Operação de cada conjunto da Área 230 kV Leste da Região Nordeste estão listados em item específico deste Ajustamento Operativo.
- 2.3. Este Ajustamento Operativo tem prazo de validade indeterminado, podendo ser revisado nos casos em que as condições da Rede de Operação ou da instalação do Agente sejam alteradas. O processo de implantação de revisões deste Ajustamento Operativo é realizado por meio eletrônico.
- 2.4. Consta neste Ajustamento Operativo, para cada Conjunto, a identificação do ponto de conexão associado considerado na Base de Dados Técnica.

3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL

- 3.1. Os responsáveis para exercer as atividades de Programação da Operação; Procedimentos Operativos; Integração de Obras; Autorrestabelecimento; Tempo Real; Apuração, Análise e Custos da Operação; Segurança Cibernética; Telecomunicações e Sistema de Supervisão e Controle com o ONS estão listados em item específico deste Ajustamento Operativo.
- 3.2. Os Agentes Operadores deverão dispor de equipes em regime de turno ininterrupto para comunicação em tempo real com o COSR-NE.
- 3.3. As tratativas e informações operacionais do ONS para a operação são efetuadas em Tempo Real, entre o COSR-NE e o Agente.
- 3.4. As tratativas e informações com as áreas de Programação da Operação; Procedimentos Operativos; Integração de Obras; Autorrestabelecimento; Apuração, Análise e Custos da Operação; Segurança Cibernética; Telecomunicações e Sistema de Supervisão e Controle serão efetuados durante o horário comercial.
- 3.5. O ONS e o Agente devem informar e manter atualizados os nomes e demais dados referentes ao relacionamento operacional, conforme definido na rotina RO-RO.BR.02.

4. DIAGRAMA UNIFILAR

Os diagramas unifilares dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste devem ser mantidos atualizados e serem disponibilizados para o ONS, conforme RO-MP.BR.05.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

5. PROCEDIMENTOS OPERATIVOS

5.1. CONTROLE DE TENSÃO E CARREGAMENTO

- 5.1.1. Nas ações de controle de tensão e de carregamento na Rede de Operação, o COSR-NE poderá solicitar a utilização dos recursos dos Conjuntos Eólicos.
- 5.1.2. O controle de tensão por meio de fornecimento / absorção de potência reativa nos Conjuntos Eólicos é comandado e executado pelo agente operador.

5.2. CONTROLE DE GERAÇÃO

- 5.2.1. O COSR-NE do ONS controla e supervisiona a geração dos Conjuntos Eólicos no ponto de conexão associado.
- 5.2.2. Os Conjuntos Eólicos devem maximizar os valores de geração de acordo com a disponibilidade de vento e com a sua capacidade instalada, respeitando alterações solicitadas pelo COSR-NE e as possíveis restrições de geração.
- 5.2.3. O Agente Operador deve atender, com a maior brevidade possível, a solicitação do COSR-NE para redespacho de geração, em caso de necessidade de atendimento a situações de restrições de geração.
- 5.2.4. Agente Operador deve registrar e informar imediatamente os seguintes dados ao COSR-NE:
 - restrições e ocorrências nos Conjuntos Eólicos e nos pontos de conexão que afetaram a disponibilidade de geração, que resultarem em indisponibilidade superior a 10% da capacidade instalada total. Deverá ser informando o valor da restrição, contendo os horários de início e de término e a descrição do evento.
 - demais informações sobre a operação de suas instalações, solicitadas pelo COSR-NE.

5.3. RECOMPOSIÇÃO

- 5.3.1. No caso de desligamento total, caracterizado pela ausência de tensão em todos os terminais de suas linhas de transmissão, o Agente Operador deverá preparar a instalação para recomposição.
- 5.3.2. O Agente deve restabelecer os equipamentos conforme instruções próprias e fornecer ao COSR-NE.
 - logo após a ocorrência: o horário da ocorrência e as condições dos equipamentos.
 - logo após a normalização dos equipamentos: o horário da normalização e as condições dos equipamentos.
- 5.3.3. A elevação de geração dos Conjuntos Eólicos, após desligamentos automáticos de equipamentos que impediram ou restringiram sua geração, somente pode ser realizada após autorização do COSR-NE.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

5.4. MANOBRAS DE DESENERGIZAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- 5.4.1. A desenergização de equipamentos que impeça ou restrinja a geração dos Conjuntos Eólicos em valores superiores a 10% da sua capacidade instalada total deve ser comunicada em tempo real ao COSR-NE.
- 5.4.2. Os procedimentos de segurança a serem adotados quando da ocorrência de desligamentos imprevistos de equipamentos que estejam sendo submetidos a intervenções, são de responsabilidade do agente de operação ou responsável pela operação do equipamento.
- 5.4.3. A partida e sincronização de unidades geradoras ou a energização de linhas de transmissão associadas aos Conjuntos Eólicos devem ser realizadas conforme instruções próprias do Agente.

5.5. SISTEMAS DE SUPERVISÃO

- 5.5.1. Quando a supervisão dos Conjuntos Eólicos ou do seu ponto de conexão associado não estiver disponível para o ONS, a operação da instalação deve registrar e informar ao COSR-NE, no dia seguinte, a geração horária (MWh/h) e a disponibilidade verificadas nas 24 horas do dia anterior.
- 5.5.2. A supervisão dos Conjuntos Eólicos e do seu ponto de conexão associado é de responsabilidade do Agente.

6. INTERVENÇÕES

- 6.1. As intervenções nos equipamentos dos Conjuntos Eólicos serão informadas pelo Agente Operador na fase de programação sendo contempladas no Programa Diário de Operação – PDO.
- 6.2. As tratativas para a programação de intervenções serão efetuadas entre a área de programação do Agente e a área de programação do ONS até as 15 horas do último dia útil que antecede o dia da intervenção. Havendo necessidade de realizar intervenções após as 15 horas do último dia útil que antecede o dia da intervenção, as tratativas serão efetuadas entre a área de tempo real do Agente e o Tempo Real do COSR-NE.
- 6.3. As intervenções, sejam em unidades geradoras ou nas instalações de transmissão de uso exclusivo do Conjunto, que resultarem em indisponibilidade superiores a 10% da capacidade instalada total, deverão ser cadastradas no Sistema de Gestão de Intervenções - SGI.

7. DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS

Este item relaciona os conjuntos, cada usina que compõe este conjunto, Agentes de Operação, Agentes Operadores, Centros de Operação, pontos de conexão, número de unidades geradoras, capacidade instalada e modos de controle.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.1. CONJUNTO EÓLICO ACAUÃ

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Acauã I CEG: EOL.CV.RN.033597-5	Central Eólica Acauã I	Votalia	COG Votalia	Barramento 230 kV da SE Lagoa Nova II Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Lagoa Nova II	26 Aerogeradores / 109,2 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 230 kV da SE Acauã.
Acauã II CEG: EOL.CV.RN.033598-3	Central Eólica Acauã I					
Acauã III CEG: EOL.CV.RN.033864-8	Central Eólica Acauã III					
Baixa do Sítio CEG: EOL.CV.RN.033964-4	Central Eólica Acauã II					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.2. CONJUNTO EÓLICO AFONSO BEZERRA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Afonso Bezerra I CEG: EOL.CV.RN.035158-0.01	Afonso Bezerra I Geração de Energia SPE S.A.	QAIR	Centro de Operação COS QAIR	Barramento 230 kV da SE Açú II Ponto de influência na rede de operação: SE 230/138/69 kV Açú II.	38 aerogeradores / 159,6 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 230 kV da SE Afonso Bezerra.
Afonso Bezerra II CEG: EOL.CV.RN.035159-8.01	Afonso Bezerra II Geração de Energia SPE S.A.					
Afonso Bezerra III CEG: EOL.CV.RN.035160-1.01	Afonso Bezerra III Geração de Energia SPE S.A.					
Afonso Bezerra IV CEG: EOL.CV.RN.035161-0.01	Afonso Bezerra IV Geração de Energia SPE S.A.					
Angicos I CEG: EOL.CV.RN.035165-2.01	Eólica Angicos I Geração de Energias SPE S.A.					
Angicos II CEG: EOL.CV.RN.035166-0.01	Eólica Angicos II Geração de Energias SPE S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.3. CONJUNTO EÓLICO ANEMUS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Anemus Wind I CEG: EOL.CV.RN.034498-2	Anemus Wind 1 Participações S.A.	COTESA	COS COTESA	Barramento 230 kV da SE Currais Novos II	33 aerogeradores Capacidade instalada de 138,6 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 230 kV da SE Anemus
Anemus Wind II CEG: EOL.CV.RN.034499-0	Anemus Wind 2 Participações S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		
Anemus Wind III CEG: EOL.CV.RN.051067-0	Anemus Wind 3 Participações S.A.			230 kV da SE Currais Novos II		

7.4. CONJUNTO EÓLICO ASA BRANCA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Asa Branca IV CEG: EOLCVRN030498-0	Asa Branca IV Energias Renováveis S.A.	Chapada Branca	Centro de Operação Energia Essencia	Barramento de 500 kV João Câmara III	100 aerogeradores / 160 MW	Disponíveis: Potência ativa e tensão Operar: NI
Asa Branca V CEG: EOLCVRN030507-3	Asa Branca V Energias Renováveis S.A.			Ponto de influência		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Asa Branca VI CEG: EOLCVRN030520-0	Asa Branca VI Energias Renováveis S/A			na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III		Referência: NI
Asa Branca VII CEG: EOLCVRN030513-8	Asa Branca VII Energias Renováveis S/A					
Asa Branca VIII CEG: EOLCVRN030508-1	Asa Branca VIII Energias Renováveis S/A					

7.5. CONJUNTO EÓLICO AVENTURA II

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Aventura II CEG: EOLCVRN033002-7	Central Eólica Aventura II S.A.	Copel Geração e Transmissão S.A.	COGT	Barramento 230 kV da SE João Câmara II.	25 aerogeradores / 105 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão
Aventura III CEG: EOLCVRN033026-4	Central Eólica Aventura III S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II.		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Aventura IV CEG: EOLCVRN037949-2	Central Eólica Aventura IV S.A.					Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Aventura II.
Aventura V CEG: EOLCVRN037950-6	Central Eólica Aventura V S.A.					

7.6. CONJUNTO EÓLICO BAIXA DO FEIJÃO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Aroeira CEG: EOLCVRN031801-9	Central Eólica JAU S.A.	EDP – Comercialização e Serviços de Energia Ltda	COG EDPC	Barramento 500 kV João Câmara III.	102 aerogeradores / 218,7 MW	Disponível: Potência reativa. Operar: NI Referência: NI
Baixa do Feijão I CEG: EOLCVRN030932-0	Central Eólica Baixa do Feijão I S.A			Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III.		
Baixa do Feijão II CEG: EOLCVRN030933-8	Central Eólica Baixa do Feijão II S.A.					
Baixa do Feijão III	Central Eólica Baixa do Feijão					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVRN030934-6	III S.A.					
Baixa do Feijão IV CEG: EOLCVRN030931-1	Central Eólica Baixa do Feijão IV S.A.					
Jericó CEG: EOLCVRN031802-7	Central Eólica JAU S.A.					
Umbuzeiros CEG: EOLCVRN031826-4	Central Eólica JAU S.A.					

7.7. CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santa Mônica CEG: EOLCVRN031427-7	Santa Mônica Energias Renováveis Ltda.	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrado	Barramento 500 kV João Câmara III(1).	74 aerogeradores / 155,4 MW	Disponíveis: Fator de potência e potência ativa. Operar: NI Referência: NI
Santa Úrsula CEG: EOLCVRN031425-0	Santa Úrsula Energias Renováveis Ltda.			Ponto de influência na rede de operação:		
Ventos de São Martinho	Ventos de São Martinho Energias Renováveis Ltda.			SE 500/138 kV João Câmara III.		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVRN031412-9						
Ventos de Santo Dimas CEG: EOLCVRN031372-6	Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis Ltda.					
Ventos de São Benedito CEG: EOLCVRN031373-4	São Benedito Energias Renováveis Ltda.					
São Domingos CEG: EOLCVRN032215-6	São Domingos Energias Renováveis Ltda.					

(1) Em condições normais de operação, as Usinas Eólicas Ventos de Santo Dimas, Ventos de São Benedito e São Domingos, por meio de suas linhas de transmissão e transformadores elevadores, estão conectados ao barramento de 34,5 kV da SE Bloco Norte, por meio de dois transformadores 34,5/138 kV ao barramento de 138 kV da SE Bloco Norte e por meio de uma linha de 138 kV ao barramento de 138 kV da SE Bloco Sul.

7.8. CONJUNTO EÓLICO BRISA POTIGUAR I

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santa Maria CEG: EOLCVRN030864-1	Santa Maria Energias Renováveis S.A.	COPEL GET	Centro de Operações - COGT	Barramento 500 kV João Câmara III.	68 aerogeradores / 183,6 MW	Não disponível.
Santa Helena	Santa Helena Energias			Ponto de influência		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVRN030834-0	Renováveis S.A.			na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III.		
Ventos de Santo Uriel CEG: EOLCVRN030828-5	Ventos de Santo Uriel S.A.					
Asa Branca I CEG: EOLCVRN030505-7	Nova Asa Branca I Energias Renováveis S.A.					
Asa Branca II CEG: EOLCVRN030547-2	Nova Asa Branca II Energias Renováveis S.A.					
Asa Branca III CEG: EOLCVRN030548-0	Nova Asa Branca III Energias Renováveis S.A.					
Eurus IV CEG: EOLCVRN030509-0	Nova Eurus IV Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.9. CONJUNTO EÓLICO CABEÇO PRETO II

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Cabeço Preto III CEG: EOLCVRN031015-8	Gestamp Eólica Agreste S.A	Simm	COS Simm	Barramento 500 kV João Câmara III Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III.	70 aerogeradores / 146,2 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa. Operar: NI Referência: NI
Cabeço Preto V CEG: EOLCVRN030876-5	Gestamp Eólica Jardins S.A.					
Cabeço Preto VI CEG: EOLCVRN030900-1	Gestamp Eólica Alvorada S.A.					
Cabeço Vermelho CEG: EOLCVRN031651-2	Eólica Cabeço Vermelho S.A.					
Cabeço Vermelho II CEG: EOLCVRN031665-2	Eólica Cabeço Vermelho S.A.					
Boa Esperança I CEG: EOLCVRN033666-1	Eólica Boa Esperança I S.A..					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.10. CONJUNTO EÓLICO CAETÉS II

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Brígida I CEG: EOLCVPE031365-3	Ventos de Santa Brígida I Energias Renováveis S.A.	Auren Operações	CO Auren	Barramento 230 kV da SE Caetés II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Caetés II.	107 aerogeradores / 181,9 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Caetés II.
Ventos de Santa Brígida II CEG: EOLCVPE031363-7	Ventos de Santa Brígida II Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Brígida III CEG: EOLCVPE031354-8	Ventos de Santa Brígida III Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Brígida IV CEG: EOLCVPE031370-0	Ventos de Santa Brígida IV Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Brígida V CEG: EOLCVPE031346-7	Ventos de Santa Brígida V Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Brígida VI CEG: EOLCVPE031353-0	Ventos de Santa Brígida VI Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Brígida VII CEG: EOLCVPE031422-6	Ventos de Santa Brígida VII Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.11. CONJUNTO EÓLICO CAJU

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Cajuína A1 CEG: EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01 Energias Renováveis S.A.	Auren Operações	CO Auren	Barramento 500 kV da SE Açú III Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Açú III	120 aerogeradores Capacidade instalada de 685,8 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Caju
Cajuína A2 CEG: EOL.CV.RN.047236-0.01	Ventos de Santa Tereza 02 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína A3 CEG: EOL.CV.RN.047237-9.01	Ventos de Santa Tereza 03 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína A4 CEG: EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína A5 CEG: EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína A6 CEG: EOL.CV.RN.047247-6.01	Ventos de Santa Tereza 13 Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Cajuína A7 CEG: EOL.CV.RN.047198-4.01	Ventos de Santa Tereza 14 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B9 CEG: EOL.CV.RN.049180-2.01	Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B11 CEG: EOL.CV.RN.047241-7.01	Ventos de Santa Tereza 07 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B12 CEG: EOL.CV.RN.047238-7.01	Ventos de Santa Tereza 04 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B13 CEG: EOL.CV.RN.049179-9.01	Ventos de São Ricardo 10 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B14 CEG: EOL.CV.RN.049172-1.01	Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Cajuína B15 CEG: EOL.CV.RN.049173-0.01	Ventos de São Ricardo 04 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B16 CEG: EOL.CV.RN.047242-5.01	Ventos de Santa Tereza 08 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B18 CEG: EOL.CV.RN.047246-8.01	Ventos de Santa Tereza 12 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B19 CEG: EOL.CV.RN.047242-5.01	Ventos de São Ricardo 01 Energias Renováveis S.A.					
Cajuína B20 CEG: EOL.CV.RN.049171-3.01	Ventos de São Ricardo 02 Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.12. CONJUNTO EÓLICO CALANGO 1

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Calango 1 CEG: EOLCVRN030511-1	Calango 1 Energia Renovável S.A	Neoenergia	Centro de Operações de recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 230 kV da SE Lagoa Nova II.	30 aerogeradores / 60 MW	Disponíveis: Fator de potência e tensão.
Calango 3 CEG: EOLCVRN030545-6	Calango 3 Energia Renovável S.A			Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Lagoa Nova II		Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Calango 1.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.13. CONJUNTO EÓLICO CALANGO 2

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Calango 2 CEG: EOLCVRN030519-7	Calango 2 Energia Renovável S.A	Neoenergia	Centro de Operações de recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 230 kV da SE Lagoa Nova II.	45 aerogeradores / 90 MW	Disponíveis: Fator de potência e controle de reativo. Operar: NI Referência: Barramento 34,5 kV da SE Calango 2
Calango 4 CEG: EOLCVRN030537-5	Calango 4 Energia Renovável S.A			Ponto de influência na rede de operação:		
Calango 5 CEG: EOLCVRN030552-9	Calango 5 Energia Renovável S.A			SE 230/69 kV Lagoa Nova II		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.14. CONJUNTO EÓLICO CALANGO 3

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Calango 6 CEG: EOLCVRN031812-4	Calango 6 Energia Renovável S.A.	Neoenergia	Centro de Operações de recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 230 kV da SE Lagoa Nova II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Lagoa Nova II	42 aerogeradores / 84 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Calango 3.
Santana I CEG: EOLCVRN031810-8	Santana 1 Energia Renovável S.A.					
Santana II CEG: EOLCVRN031811-6	Santana 2 Energia Renovável S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.15. CONJUNTO EÓLICO CAMPINA GRANDE III 230 KV

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra da Borborema I CEG: EOL.CV.PB.044988-1.01	Central Eólica Borborema I S.A	EDP Brasil S.A	COGT EDP – Centro de Operação da Geração e Transmissão	Barramento 230 kV da SE Campina Grande III Ponto de influência na rede de operação: SE 500/230 kV Campina Grande III.	21 aerogeradores / 123,9 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 230 kV da SE Serra da Borborema.
Serra da Borborema II CEG: EOL.CV.PB.044989-0.01	Central Eólica Borborema II S.A					
Serra da Borborema III CEG: EOL.CV.PB.044990-3.01	Central Eólica Borborema III S.A					
Serra da Borborema IV CEG: EOL.CV.PB.044991-1.01	Central Eólica Borborema IV S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.16. CONJUNTO EÓLICO CAMPO DOS VENTOS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Campo dos Ventos I CEG: EOLCVRN031072-7	Campo dos Ventos I Energias Renováveis S.A	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrado	Barramento 500 kV da SE João Câmara III. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III.	51 aerogeradores / 105,6 MW	Disponíveis: Fator de potência e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Campo dos Ventos.
Campos dos Ventos II CEG: EOLCVRN030500-6	Campo dos Ventos II Energias Renováveis S.A					
Campo dos Ventos III CEG: EOLCVRN031071-9	Campo dos Ventos III Energias Renováveis S.A					
Campo dos Ventos V CEG: EOLCVRN031069-7	Campo dos Ventos V Energias Renováveis S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.17. CONJUNTO EÓLICO CARNAÚBAS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Carnaúbas CEG: EOLCVRN030831-5	Usina de Energia Eólica Carnaúbas S.A.	Votalia	Centro de Operação Votalia	Barramento 230 kV da SE Touros. Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Touros.	36 aerogeradores / 108 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 12 kV da SE Carnaúbas.
Reduto CEG: EOLCVRN030843-9	Usina de Energia Eólica Reduto S.A.					
Santo Cristo CEG: EOLCVRN030849-8	Usina de Energia Eólica Santo Cristo S.A.					
São João CEG: EOLCVRN030804-8	Usina de Energia Eólica São João S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.18. CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ NORTE

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Canoas 2 CEG: EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2 Energia Renovável S.A.	Neoenergia	Centro de Operações de Recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV Santa Luzia II.	46 aerogeradores / 159,39 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 500 kV da SE Santa Luzia II.
Canoas 3 CEG: EOL.CV.PB.037952-2.01	Canoas 3 Energia Renovável S.A.					
Canoas 4 CEG: EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4 Energia Renovável S.A.					
Lagoa 3 CEG: EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3 Energia Renovável S.A.					
Lagoa 4 CEG: EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4 Energia Renovável S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.19. CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ SUL I

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Chafariz 4 CEG: EOLCVPB034644-6	Chafariz 4 Energia Renovável S.A.	Neoenergia	Centro de Operações de Recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV Santa Luzia II.	41 aerogeradores / 142,065 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 500 kV da SE Santa Luzia II.
Chafariz 5 CEG: EOLCVPB034646-2	Chafariz 5 Energia Renovável S.A.					
Ventos de Arapuá 1 CEG: EOLCVPB035240-3	Ventos de Arapuá 1 Energia Renovável S.A.					
Ventos de Arapuá 2 CEG: EOLCVPB035241-1	Ventos de Arapuá 2 Energia Renovável S.A.					
Ventos de Arapuá 3 CEG: EOLCVPB035242-0	Ventos de Arapuá 3 Energia Renovável S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.20. CONJUNTO EÓLICO CHAFARIZ SUL II

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Chafariz 1 CEG: EOLCVPB034639-0	Chafariz 1 Energia Renovável S.A.	Neoenergia	Centro de Operações de Recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV Santa Luzia II.	49 aerogeradores / 169,785 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 500 kV da SE Santa Luzia II.
Chafariz 2 CEG: EOLCVPB034640-3	Chafariz 2 Energia Renovável S.A.					
Chafariz 3 CEG: EOLCVPB034642-0	Chafariz 3 Energia Renovável S.A.					
Chafariz 6 CEG: EOLCVPB035184-9	Chafariz 6 Energia Renovável S.A.					
Chafariz 7 CEG: EOLCVPB037958-1	Chafariz 7 Energia Renovável S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.21. CONJUNTO EÓLICO CUMARU

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Cumaru I CEG: EOLCVRN032207-5	Enel Green Power	Enel Green Power	COG Enel	Barramento de 230 kV da SE João Câmara III Ponto de influência na rede de operação: SE João Câmara III	49 aerogeradores / 205,8 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 230 kV da SE Cumaru.
Cumaru II CEG: EOLCVRN032208-3	Enel Green Power					
Cumaru III CEG: EOLCVRN032209-1	Enel Green Power					
Cumaru IV CEG: EOLCVRN037020-7	Enel Green Power					
Cumaru V CEG: EOLCVRN037021-5	Enel Green Power					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.22. CONJUNTO EÓLICO CUTIA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Dreen Cutia CEG: EOLCVRN030701-7	Usina de Energia Eólica Cutia S.A.	COPEL GET	Centro de Operações - COGT	Barramento 230 kV da Touros (*). Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Touros.	149 aerogeradores / 312,9 MW.	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
Dreen Guajiru CEG: EOLCVRN030699-1	Usina de Energia Eólica Guajiru S.A.					
Jangada CEG: EOLCVRN030700-9	Usina de Energia Eólica Jangada S.A.					
Maria Helena CEG: EOLCVRN030702-5	Usina de Energia Eólica Maria Helena S.A.					
Esperança do Nordeste CEG: EOLCVRN032354-3	Usina de Energia Eólica Esperança do Nordeste S.A.					
Paraíso dos Ventos do Nordeste CEG: EOLCVRN032355-1	Usina de Energia Eólica Paraíso dos Ventos do Nordeste S.A.					
Potiguar CEG: EOLCVRN032356-0	Usina de Energia Eólica Potiguar S.A.					
São Bento do Norte I	Central Geradora Eólica São Bento do Norte I S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVRN033640-8						
São Bento do Norte II CEG: EOLCVRN033642-4	Central Geradora Eólica São Bento do Norte II S.A.					
São Bento do Norte III CEG: EOLCVRN033643-2	Central Geradora Eólica São Bento do Norte III S.A.					
São Miguel I CEG: EOLCVRN033644-0	Central Geradora Eólica São Miguel I S.A.					
São Miguel II CEG: EOLCVRN033645-9	Central Geradora Eólica São Miguel II S.A.					
São Miguel III CEG: EOLCVRN033647-5	Central Geradora Eólica São Miguel III S.A.					

(*)

Usinas Eólicas Dreen Cutia, Dreen Guajiru, Potiguar e Paraíso dos Ventos do Nordeste estão conectadas às barras de 34,5 kV (B1) da SE Cutia;

Usinas Eólicas Esperança do Nordeste, Maria Helena, Jangada e São Bento do Norte III estão conectadas às barras de 34,5 kV (B2) da SE Cutia;

Usinas Eólicas São Miguel III, São Miguel II, São Miguel I, São Bento do Norte I e São Bento do Norte II estão conectadas às barras de 34,5 kV (B3) da SE Cutia.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.23. CONJUNTO EÓLICO GAMELEIRA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Costa das Dunas	SPE Costa das Dunas Energia S.A.	CPFL Renováveis	Centro de Operação e Supervisão Integrado - COI	Barramento 230 kV da SE Touros. Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Touros	23 aerogeradores / 81,65 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Saída de linha em 230 kV da SE Gameleira.
Farol de Touros	SPE Farol de Touros Energia S.A.					
Figueira Branca	SPE Figueira Branca Energia S.A.					
Gameleira	SPE Gameleira Energia S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.24. CONJUNTO EÓLICO JANDAÍRA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Jandaíra I CEG: EOL.CV.RN.032870-7	Copel Geração e Transmissão S.A.	Copel Geração e Transmissão S.A.	Centro de Operação do Sistema Copel GET	Barramento de 230 kV da SE João Câmara III	26 aerogeradores / 90,09 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 230 kV da SE Jandaíra.
Jandaíra II CEG: EOL.CV.RN.035008-7						
Jandaíra III CEG: EOL.CV.RN.035270-5				Ponto de influência na rede de operação:		
Jandaíra IV CEG: EOL.CV.RN.035271-3				SE 500/230/138 kV João Câmara III		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.25. CONJUNTO EÓLICO JANDAÍRA III

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
AW Santa Régia CEG: EOL.CV.RN.032194-0	Eólica do Agreste Potiguar II S.A.	AF Energia SA	COG-Alupar	Barramento 500 kV da SE Jandaíra II	15 Aerogeradores / 63 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão
AW São João CEG: EOL.CV.RN.032080-3	Eólica do Agreste Potiguar I S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 500/34,5 kV Jandaíra II		Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 500 kV da SE Jandaíra II.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.26. CONJUNTO EÓLICO JERUSALÉM

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Jerusalém I CEG: EOL.CV.RN.037294-3	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM I S.A.	Statkraft	COS SKER	Barramento 500 kV da SE Monte Verde Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Monte Verde	62 aerogeradores Capacidade instalada de 260,4 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Jerusalém
Jerusalém II CEG: EOL.CV.RN.037295-1	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM II S.A.					
Jerusalém III CEG: EOL.CV.RN.037296-0	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM III S.A.					
Jerusalém IV CEG: EOL.CV.RN.037297-8	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM IV S.A.					
Jerusalém V CEG: EOL.CV.RN.037298-6	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM V S.A.					
Jerusalém VI CEG: EOL.CV.RN.037299-4	CENTRAL EÓLICA JERUSALÉM VI S.A.					
Boqueirão I CEG: EOL.CV.RN.040816-6	CENTRAL EÓLICA BOQUEIRÃO I S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Boqueirão II CEG: EOL.CV.RN.040818-2	CENTRAL EÓLICA BOQUEIRÃO II S.A.					

7.27. CONJUNTO EÓLICO MACACOS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Juremas CEG: EOLCVRN030660-6	Juremas Energia S.A.	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrado	Barramento 500 kV João Câmara III. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III	34 aerogeradores / 78,2MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Macacos.
Macacos CEG: EOLCVRN030661-4	Macacos Energia S.A.					
Pedra Preta CEG: EOLCVRN030671-1	Pedra Preta Energia S.A.					
Costa Branca CEG: EOLCVRN030672-0	Costa Branca S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.28. CONJUNTO EÓLICO MANGUE SECO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Mangue Seco 1 CEG: EOLCVRN030285-6	Eólica Mangue Seco 1 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.	Simm	COS Simm	Barramento 138 kV da SE Açú II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230/138/69 kV Açú II	52 aerogeradores / 104 MW	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
Mangue Seco 2 CEG: EOLCVRN030284-8	Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.					
Mangue Seco 3 CEG: EOLCVRN030281-3	Eólica Mangue Seco 3 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.					
Mangue Seco 5 CEG: EOLCVRN030290-2	Eólica Mangue Seco 4 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.29. CONJUNTO EÓLICO MODELO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Modelo I CEG: EOLCVRN030787-4	Enel Green Power Modelo I Eólica S.A.	ENEL Brasil Participações LTDA	COG Enel	Barramento 69 kV da SE João Câmara II.	24 aerogeradores / 55,2 MW	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
Modelo II CEG: EOLCVRN030788-2	Enel Green Power Modelo II Eólica S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.30. CONJUNTO EÓLICO MONTE DO RONCA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
São Fernando 1 CEG: EOL.CV.RN.037073-8	Ventos de São Fernando I Energia S.A	Statkraft	COS Sker	Barramento 230 kV da SE João Câmara III. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/230 kV João Câmara III	74 aerogeradores / 256,41 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Monte do Ronca.
São Fernando 2 CEG: EOL.CV.RN.037075-4	Ventos de São Fernando II Energia S.A					
São Fernando 3 CEG: EOL.CV.RN.037076-2	Ventos de São Fernando III Energia S.A					
São Fernando 4 CEG: EOL.CV.RN.037077-0	Ventos de São Fernando IV Energia S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.31. CONJUNTO EÓLICO MONTE VERDE

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Monte Verde I CEG: EOL.CV.RN.032518-0	Central Eólica Monte Verde I S.A.	EDP Renováveis	Centro de Operação da EDP Renováveis	Barramento 500 kV da SE Monte Verde Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Monte Verde	98 aerogeradores Capacidade instalada de 418,2 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Monte Verde
Monte Verde II CEG: EOL.CV.RN.032519-8	Central Eólica Monte Verde II S.A.					
Monte Verde III CEG: EOL.CV.RN.033881-8	Central Eólica Monte Verde III S.A.					
Monte Verde IV CEG: EOL.CV.RN.038035-0	Central Eólica Monte Verde IV S.A.					
Monte Verde V CEG: EOL.CV.RN.040584-1	Central Eólica Monte Verde V S.A.					
Monte Verde VI CEG: EOL.CV.RN.040585-0	Central Eólica Monte Verde VI S.A.					
Catanduba RN I CEG: EOL.CV.RN.043218-0	Central Eólica Catanduba I S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Catanduba RN II CEG: EOL.CV.RN.043219-9	Central Eólica Catanduba II S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.32. CONJUNTO EÓLICO MORRO DOS VENTOS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Aventura I CEG: EOLCVRN031887-6	Central Eólica Aventura I S.A.	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrado	Barramento 230 kV da SE João Câmara II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II	103 aerogeradores / 173,4 MW	Não disponível.
Morro dos Ventos I CEG: EOLCVRN030301-1	DESA Morro dos Ventos I S. A.					
Morro dos Ventos III CEG: EOLCVRN030310-0	DESA Morro dos Ventos III S. A.					
Morro dos Ventos IV CEG: EOLCVRN030311-9	DESA Morro dos Ventos IV S. A.					
Morro dos Ventos VI CEG: EOLCVRN030300-3	DESA Morro dos Ventos VI S. A.					
Morro dos Ventos IX CEG: EOLCVRN030302-0	DESA Morro dos Ventos IX S. A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.33. CONJUNTO EÓLICO MORRO DOS VENTOS II

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Eurus I CEG: EOLCVRN030503-0	Desa Eurus I S.A.	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrado	Barramento 500 kV da SE João Câmara III.	56 aerogeradores / 89,16 MW	Não disponível.
Eurus III CEG: EOLCVRN030504-9	Desa Eurus III S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		
Morro dos Ventos II CEG: Morro dos Ventos II	Desa Morro dos Ventos II S.A.			SE 500/138 kV João Câmara III		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.34. CONJUNTO EÓLICO MUNDO NOVO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle	
Mundo Novo V CEG: EOL.CV.RN.033552-5	SPE 1 – Central Eólica Mundo Novo S.A.	Voltália	COG Voltália Serviços	Barramento 230 kV da SE Touros	23 aerogeradores Capacidade instalada de 100,8 MW (*)	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: Barramento 230 kV da SE Mundo Novo.	
Mundo Novo VI CEG: EOL.CV.RN.032405-1	SPE 2 – Central Eólica Mundo Novo S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Touros	(*)A Usina Mundo Novo V tem um aerogerador limitado a 1,8 MW por ação do seu controle de potência		
Mundo Novo VII CEG: EOL.CV.RN.032404-3	SPE 3 – Central Eólica Mundo Novo S.A.						

7.35. CONJUNTO EÓLICO OESTE SERIDÓ

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Oeste Seridó I CEG: EOL.CV.RN.044974-1	Central Geradora Eólica Seridó I S.A.	Elera Renováveis	Centro de Operação e Gestão do Sistema – COGS	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II	55 Aerogeradores / 247,5 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de
Oeste Seridó II CEG: EOL.CV.RN.044975-0	Central Geradora Eólica Seridó II S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Oeste Seridó III CEG: EOL.CV.RN.044976-8	Central Geradora Eólica Seridó III S.A.			SE 500/138 kV Santa Luzia II.		controle de tensão. Referência: Barramento de 500 kV da SE Oeste Seridó.
Oeste Seridó IV CGE: EOL.CV.RN.047165-8	Central Geradora Eólica Seridó IV S.A.					
Oeste Seridó V CEG: EOL.CV.RN.047162-3	Central Geradora Eólica Seridó V S.A.					
Oeste Seridó VI CEG: EOL.CV.RN.047166-6	Central Geradora Eólica Seridó VI S.A.					
Oeste Seridó IX CEG: EOL.CV.RN.047163-1	Central Geradora Eólica Seridó IX S.A.					
Oeste Seridó X CEG: EOL.CV.RN.047164-0	Central Geradora Eólica Seridó X S.A.					
Oeste Seridó XI CEG: EOL.CV.RN.047161-5	Central Geradora Eólica Seridó XI S.A.					
Oeste Seridó XII CEG: EOL.CV.RN.047160-7	Central Geradora Eólica Seridó XII S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.36. CONJUNTO EÓLICO OLHO D'ÁGUA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Dreen Olho D'Água CEG: EOLCVRN030549-9	GE Olho D'Água S.A.	COPEL GET	Centro de Operação de Geração e Transmissão do COGT	Barramento 500 kV da SE João Câmara III.	47 aerogeradores / 94 MW	Não disponível
Farol CEG: EOLCVRN030502-2	GE Farol S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		
Dreen São Bento do Norte CEG: EOLCVRN030536-7	GE São Bento do Norte S.A.			SE 500/138 kV João Câmara III		
Dreen Boa Vista CEG: EOLCVRN030512-0	GE Boa Vista S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.37. CONJUNTO EÓLICO PARANATAMA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra das Vacas I CEG: EOLCVPE031537-0	Serra das Vacas I S.A.	Cotesa	Centro de Operação da Cotesa Engenharia	Barramento 230 kV da SE Garanhuns II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/230 kV Garanhuns II	94 aerogeradores / 226,845 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Paranatama.
Serra das Vacas II CEG: EOLCVPE031540-0	Serra das Vacas II S.A.					
Serra das Vacas III CEG: EOLCVPE031560-5	Serra das Vacas III S.A.					
Serra das Vacas IV CEG: EOLCVPE031574-5	Serra das Vacas IV S.A.					
Serra das Vacas V CEG: EOLCVPE032360-8	Serra das Vacas V S.A.					
Serra das Vacas VII CEG: EOLCVPE032361-6	Serra das Vacas VII S.A.					
Serra das Vacas A CEG: EOL.CV.PE.049353-8	Eólica Serra das Vacas IX S.A.					
Serra das Vacas B CEG: EOL.CV.PE.049354-6	Eólica Serra das Vacas Holding III S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.38. CONJUNTO EÓLICO RENASCENÇA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Renascença I CEG: EOLCVRN030515-4	Energisa Geração - Central Eólica Renascença I S.A	Elera Renováveis	Centro de Operação e Gestão do Sistema- COGS	Barramento 500 kV da SE João Câmara III. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III	75 aerogeradores / 150 MW	Disponíveis: Potência ativa e fator de potência. Operar: NI Referência: NI
Renascença II CEG: EOLCVRN030516-2	Energisa Geração - Central Eólica Renascença II S.A.					
Renascença III CEG: EOLCVRN030527-8	Energisa Geração - Central Eólica Renascença III S.A.					
Renascença IV CEG: EOLCVRN030551-0	Energisa Geração - Central Eólica Renascença IV S.A.					
Ventos de São Miguel CEG: EOLCVRN030514-6	Energisa Geração - Central Eólica Ventos de São Miguel S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.39. CONJUNTO EÓLICO RENASCENÇA V

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Eurus II CEG: EOLCVRN030499-9	Eurus II Energias Renováveis S.A.	CGN	Centro de Operação CGN	Barramento 500 kV da SE João Câmara III.	30 aerogeradores / 60 MW	Disponíveis: Potência ativa e fator de potência. Operar: NI Referência: NI
Renascença V CEG: EOLCVRN030497-2	Renascença V Energias Renováveis S.A			Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV João Câmara III		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.40. CONJUNTO EÓLICO RIACHÃO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Riachão I CEG: EOLCVRN030870-6	Central Eólica Acari Ltda.	Simm	COS Simm	Barramento de 230 kV da SE Extremoz Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Extremoz II	54 aerogeradores / 145,8 MW	Disponíveis: Fator de potência e potência reativa. Operar: Fator de potência. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Riachão.
Riachão II CEG: EOLCVRN030871-4	Central Eólica Albuquerque Ltda.					
Riachão IV CEG: EOLCVRN030874-9	Central Eólica Anemoi Ltda.					
Riachão VI CEG: EOLCVRN030872-2	Central Eólica Apeliotes Ltda.					
Riachão VII CEG: EOLCVRN030873-0	Central Eólica Arena Ltda.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.41. CONJUNTO EÓLICO RIO DO VENTO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Martina 01 CEG: EOLCVRN038310-4	VENTOS DE SANTA AMÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A	Casa dos Ventos Energias Renováveis.	COG Casa dos Ventos Energias Renováveis	Barramento de 500 kV da SE Ceará Mirim II Ponto de influência na rede de operação: SE Ceará Mirim II 500/230 kV	120 aerogeradores / 504 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 500 kV da SE Rio do Vento.
Ventos de Santa Martina 09 CEG: EOLCVRN038318-0	VENTOS DE SANTO ARTUR ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de Santa Martina 10 CEG: EOLCVRN038319-8	VENTOS DE SANTA ALICE ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de Santa Martina 11 CEG: EOLCVRN038320-1	VENTOS DE SÃO FELIPE ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de Santa Martina 12 CEG: EOLCVRN038321-0	VENTOS DE SÃO MIZAELE ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de Santa Martina 13 CEG: EOLCVRN038322-8	VENTOS DE SANTA SARA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de Santa Martina 14 CEG: EOLCVRN038323-6	VENTOS DE SANTA SOFIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					
Ventos de São Januário 23 CEG: EOLCVRN040625-2	VENTOS DE SANTO ABELARDO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.42. CONJUNTO EÓLICO RIO DO VENTO EXPANSÃO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Leia 01 CEG: EOL.CV.RN.032593-7	Ventos de Santa Livia Energias Renováveis S.A.	Casa dos Ventos	COG Casa dos Ventos	Barramento de 500 kV da SE Ceará Mirim II Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Ceará Mirim II	120 aerogeradores Capacidade instalada de 534,2 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Rio do Vento Expansão
Ventos de Santa Leia 02 CEG: EOL.CV.RN.033681-5	Ventos de São Luigi Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 03 CEG: EOL.CV.RN.034937-2	Ventos de São Leão I Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 04 CEG: EOL.CV.RN.033690-4	Ventos de São Leopoldo Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 05 CEG: EOL.CV.RN.033691-2	Ventos de São Longino Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 12 CEG: EOL.CV.RN.045010-3	Ventos de São Luís Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 13 CEG: EOL.CV.RN.045011-1	Ventos de São Ludgero Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Leia 14 CEG: EOL.CV.RN.045012-0	Ventos de São Lucio I Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.43. CONJUNTO EÓLICO SANTA CLARA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santa Clara I CEG: EOLCVRN030292-9	Santa Clara I Energias Renováveis Ltda	CPFL Renováveis	COI – Centro de Operação Integrada	Barramento 69 kV da SE João Câmara II Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II	94 aerogeradores / 188 MW	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
Santa Clara II CEG: EOLCVRN030308-9	Santa Clara II Energias Renováveis Ltda					
Santa Clara III CEG: EOLCVRN030293-7	Santa Clara III Energias Renováveis Ltda					
Santa Clara IV CEG: EOLCVRN030307-0	Santa Clara IV Energias Renováveis Ltda					
Santa Clara V CEG: EOLCVRN030378-0	Santa Clara V Energias Renováveis Ltda					
Santa Clara VI CEG: EOLCVRN030304-6	Santa Clara VI Energias Renováveis Ltda					
Eurus VI CEG: EOLCVRN030351-8	Eurus VI Energias Renováveis Ltda					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.44. CONJUNTO EÓLICO SANTA ROSA MUNDO NOVO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santa Rosa Mundo Novo I CEG: EOL.CV.RN.035210-1	Central Eólica Santa Rosa Mundo Novo I S.A.	Copel Geração e Transmissão S.A.	COGT	Barramento 138 kV da SE Paraíso Ponto de influência na rede de operação: 230/138 kV Paraíso	37 aerogeradores / Capacidade instalada de 155,4 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 138 kV Santa Rosa Mundo Novo
Santa Rosa Mundo Novo II CEG: EOL.CV.RN.035211-0	Santa Rosa Mundo Novo II S.A.					
Santa Rosa e Mundo Novo III CEG: EOL.CV.RN.035212-8	Santa Rosa Mundo Novo III S.A.					
Santa Rosa e Mundo Novo IV CEG: EOL.CV.RN.037663-9	Santa Rosa Mundo Novo IV S.A.					
Santa Rosa e Mundo Novo V CEG: EOL.CV.RN.037664-7	Santa Rosa Mundo Novo V S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.45. CONJUNTO EÓLICO SANTO AGOSTINHO

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santo Agostinho 1 CEG: EOL.CV.RN.033831-1	Eólica Santo Agostinho 1 S.A.	Engie	COG Engie	Barramento 500 kV da SE Monte Verde Ponto de influência na rede de operação: SE 500/34,5 Monte Verde	70 Aerogeradores / 434 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 500 kV da SE Santo Agostinho.
Santo Agostinho 2 CEG: EOL.CV.RN.033833-8	Eólica Santo Agostinho 2 S.A.					
Santo Agostinho 3 CEG: EOL.CV.RN.033834-6	Eólica Santo Agostinho 3 S.A.					
Santo Agostinho 4 CEG: EOL.CV.RN.033835-4	Eólica Santo Agostinho 4 S.A.					
Santo Agostinho 5 CEG: EOL.CV.RN.033836-2	Eólica Santo Agostinho 5 S.A.					
Santo Agostinho 6 CEG: EOL.CV.RN.033838-9	Eólica Santo Agostinho 6 S.A.					
Santo Agostinho 13 CEG: EOL.CV.RN.033853-2	Eólica Santo Agostinho 13 S.A.					
Santo Agostinho 14 CEG: EOL.CV.RN.033854-0	Eólica Santo Agostinho 14 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Santo Agostinho 17 CEG: EOL.CV.RN.033857-5	Eólica Santo Agostinho 17 S.A.					
Santo Agostinho 18 CEG: EOL.CV.RN.033872-9	Eólica Santo Agostinho 18 S.A.					
Santo Agostinho 21 CEG: EOL.CV.RN.033875-3	Eólica Santo Agostinho 21 S.A.					
Santo Agostinho 25 CEG: EOL.CV.RN.035214-4	Eólica Santo Agostinho 25 S.A.					
Santo Agostinho 26 CEG: EOL.CV.RN.035215-2	Eólica Santo Agostinho 26 S.A.					
Santo Agostinho 27 CEG: EOL.CV.RN.035216-0	Eólica Santo Agostinho 27 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.46. CONJUNTO EÓLICO SÃO CLEMENTE

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Clemente 1 CEG: EOLCVPE031818-3	Ventos de São Clemente I Energias Renováveis S.A.	Echoenergia	Centro de Operação da Geração Echoenergia – COG Echoenergia (*)	Barramento 230 kV da SE Garanhuns II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/230 kV Garanhuns II.	126 aerogeradores / 232,47 MW.	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE São Clemente.
Ventos de São Clemente 2 CEG: EOLCVPE031819-1	Ventos de São Clemente II Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 3 CEG: EOLCVPE031820-5	Ventos de São Clemente III Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 4 CEG: EOLCVPE031821-3	Ventos de São Clemente IV Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 5 CEG: EOLCVPE031822-1	Ventos de São Clemente V Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 6 CEG: EOLCVPE031823-0	Ventos de São Clemente VI Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 7 CEG: EOLCVPE031824-8	Ventos de São Clemente VII Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Clemente 8 CEG: EOLCVPE031825-6	Ventos de São Clemente VIII Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

(*) O COG Echoenergia dispõe de um plano de contingência, pelo qual o Centro de Operação de Retaguarda Echoenergia – COR Echoenergia é acionado. Em caso de assunção da operação em tempo real do Conjunto São Clemente pelo COR Echoenergia, o COSR-NE deve ser informado e as tratativas operacionais deverão ser realizadas via telefones de contingência, que serão informados em tempo real pelo Agente Operador.

7.47. CONJUNTO EÓLICO SÃO MIGUEL

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
União dos Ventos 15 CEG: EOLCVRN031642-3	SM Geração de Energia Eólica Ltda.	Energia Potiguar Geradora Eólica	Centro de Controle e Operação Energia Potiguar Geradora Eólica	Barramento 230 kV da SE João Câmara II	23 aerogeradores / 60,37 MW	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
União dos Ventos 16 CEG: EOLCVRN031652-0	Ventos Parazinhenses Geradora Eólica S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II		

7.48. CONJUNTO EÓLICO SERRA DE SANTANA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Lanchinha	Gestamp Eólica Lanchinha S.A.	Echoenergia	Centro de Operação da		48 aerogeradores / 96 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVRN030860-9			Echoenergia – COG Echoenergia	Barramento 230 kV da SE Lagoa Nova II		Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra de Santana 1 e 2.
Serra de Santana I CEG: EOLCVRN030625-8	Gestamp Eólica Serra de Santana S.A.					
Serra de Santana II CEG: EOLCVRN030609-6	Gestamp Eólica Lagoa Nova S.A.					
Macambira I CEG: EOLCVRN031025-5	Gestamp Eólica Macambira I S.A					
Pedra Rajada CEG: EOLCVRN032352-7	Gestamp Eólica Pedra Rajada S.A			SE 230/69 kV Lagoa Nova II	54 aerogeradores / 108 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra de Santana 3
Pedra Rajada II CEG: EOLCVRN032353-5	Gestamp Eólica Pedra Rajada II S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Pelado CEG: EOLCVRN030856-0	Gestamp Eólica Paraíso S.A.					
Serra de Santana III CEG: EOLCVRN030615-0	Gestamp Eólica Seridó S.A.					
Macambira II CEG: EOLCVRN031026-3	Gestamp Eólica Macambira II S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.49. CONJUNTO EÓLICO SERRA DO MEL A

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Casqueira I CEG: EOL.CV.RN.050082-8	Usina Eólica Casqueira A Ltda.	Votalia	COS Votalia Serviços	Barramento de 500 kV da SE 500 kV Açu III (*) Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Açu III	158 aerogeradores / 587,055 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra do Mel
Casqueira II CEG: EOL.CV.RN.050083-6	Usina Eólica Casqueira B Ltda.					
Toda Energia do Brasil CEG: EOL.CV.RN.046742-1	Toda Energia do Brasil Ltda.					
Vila Maranhão I CEG: EOLCVRN038325-2	EOL Potiguar B141 SPE S.A					
Vila Maranhão II CEG: EOLCVRN038326-0	EOL Potiguar B142 SPE S.A					
Vila Maranhão III CEG: EOLCVRN038327-9	EOL Potiguar B143 SPE S.A					
Ventos de Vila Ceará I CEG: EOLCVRN036974-8	Ventos de Vila Ceará I SPE S.A					
Ventos de Vila Ceará II CEG: EOLCVRN036976-4	Ventos de Vila Ceará II SPE S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Vila Ceará I CEG: EOLCVRN036980-2	Ventos de Vila Paraíba IV SPE S.A					
Ventos de Vila Paraíba I CEG: EOLCVRN036981-0	Ventos de Vila Ceará I SPE S.A					
Ventos de Vila Paraíba II CEG: EOLCVRN036985-3	Ventos de Vila Paraiba II SPE S.A					
EOL POTIGUAR 31 CEG: EOLCVRN040600-7	EOL POTIGUAR B31 SPE S.A.					
EOL POTIGUAR 32 CEG: EOLCVRN040601-5	EOL POTIGUAR B32 SPE S.A					
EOL POTIGUAR 33 CEG: EOLCVRN040602-3	EOL POTIGUAR B33 SPE S.A					
EOL VILA MATO GROSSO 1 EOL.CV.RN.036984-5.01	EOL POTIGUAR B61 SPE S.A					

Em caso de contingência do transformador 500 / 34,5 kV – 300 MVA – T1 da SE Serra do Mel, o Conjunto Eólico Serra do Mel A poderá ser conectado ao barramento de 34,5 kV da SE Serra do Mel, por meio do transformador 500 / 34,5 kV – 300 MVA – T2, conforme procedimentos operativos internos e específicos dos agentes envolvidos.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.50. CONJUNTO EÓLICO SERRA DO MEL B

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Vila Alagoas II CEG: EOL.CV.RN.036977-2	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A.	Echoenergia	COG Echoenergia	Barramento de 500 kV da SE Açú III (*) Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Açú III	49 aerogeradores / 205,8 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão
Vila Espírito Santo I CEG: EOL.CV.RN.040594-9	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Espírito Santo II CEG: EOL.CV.RN.040595-7	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Espírito Santo III CEG: EOL.CV.RN.040596-5	Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Espírito Santo IV CEG: EOL.CV.RN.040597-3	Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Espírito Santo V CEG: EOL.CV.RN.040598-1	Vila Espírito Santo III Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Rio Grande do Norte I CEG: EOLCVRN038141-1	Vila Rio Grande do Norte 1 Empreendimentos e Participações S.A.				65 aerogeradores / 273 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão
Vila Rio Grande do Norte II CEG: EOLCVRN038140-3	Vila Rio Grande do Norte 2 Empreendimentos e Participações					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Vila Sergipe I CEG: EOLCVRN038142-0	Vila Sergipe 1 Empreendimentos e Participações S.A.					Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra do Mel
Vila Sergipe II CEG: EOLCVRN038143-8	Vila Sergipe 2 Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Sergipe III CEG: EOLCVRN038144-6	Vila Sergipe 3 Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Piauí I CEG: EOLCVRN036975-6	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Piauí II CEG: EOLCVRN036973-0	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.					
Vila Piauí III CEG: EOLCVRN036979-9	Vila Piauí 3 Empreendimentos e Participações S.A.					

Em caso de contingência do transformador 500 / 34,5 kV – 300 MVA – T2 da SE Serra do Mel, o Conjunto Eólico Serra do Mel A poderá ser conectado ao barramento de 34,5 kV da SE Serra do Mel, por meio do transformador 500 / 34,5 kV – 300 MVA – T1, conforme procedimentos operativos internos e específicos dos agentes envolvidos.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.51. CONJUNTO EÓLICO SERRA DO SERIDÓ

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Seridó II CEG: EOL.CV.PB.035225-0	Parque Eólico Serra do Seridó II S.A.	Cotesa	COS Cotesa	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II Ponto de influência na rede de operação: SE 500/138 kV Santa Luzia II.	85 Aerogeradores / 479,8 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 500 kV da SE Serra do Seridó.
Serra do Seridó III CEG: EOL.CV.PB.035226-8	Parque Eólico Serra do Seridó III S.A.					
Serra do Seridó IV CEG: EOL.CV.PB.035227-6	Parque Eólico Serra do Seridó IV S.A.					
Serra do Seridó VI CEG: EOL.CV.PB.038304-0	Parque Eólico Serra do Seridó VI S.A.					
Serra do Seridó VII CEG: EOL.CV.PB.038305-8	Parque Eólico Serra do Seridó VII S.A.					
Serra do Seridó IX CEG: EOL.CV.PB.040613-9	Parque Eólico Serra do Seridó IX S.A.					
Serra do Seridó XI CEG: EOL.CV.PB.043275-0	Parque Eólico Serra do Seridó XI S.A.					
Serra do Seridó XII CEG: EOL.CV.PB.043276-8	Parque Eólico Serra do Seridó XII S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Seridó XIV CEG: EOL.CV.PB.043277-6	Parque Eólico Serra do Seridó XIV S.A					
Serra do Seridó X EOL.CV.PB.040615-5	Parque Eólico Serra do Seridó X S.A.					
Serra do Seridó XVI CEG: EOL.CV.PB.051574-4	Parque Eólico Serra do Seridó XVI S.A.					
Serra do Seridó XVII CEG: EOL.CV.PB.051575-2	Parque Eólico Serra do Seridó XVII S.A.					

7.52. CONJUNTO EÓLICO SERRA DO TIGRE

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Rafael 01 CEG: EOL.CV.RN.049664-2.01	Ventos de Santa Tarsila Energias Renováveis S.A	Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A.	COG Casa dos Ventos Energias Renováveis	Barramento 500 kV da SE Santa Luzia II.	152 aerogeradores / 684 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Rafael 02 CEG: EOL.CV.RN.049665-0.01	Ventos de Santa Doroteia Energias Renováveis S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Santa Luzia II.		tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 500 kV da SE Serra do Tigre Sul.
Ventos de São Rafael 03 CEG: EOL.CV.RN.049666-9.01	Ventos de Santa Bertilla Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 04 CEG: EOL.CV.RN.049667-7.01	Ventos de Santa Flávia Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 05 CEG: EOL.CV.RN.049668-5.01	Ventos de Santa Cristina Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 06 CEG: EOL.CV.RN.049669-3.01	Ventos de Santa Isabel Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Rafael 07 CEG: EOL.CV.RN.049670-7.01	Ventos de Santa Clotilde Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 08 CEG: EOL.CV.RN.049671-5.01	Ventos de Santa Balbina Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 09 CEG: EOL.CV.RN.050015-1.01	Ventos de Santa Áurea Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 10 CEG: EOL.CV.RN.050016-0.01	Ventos de Santa Priscila Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Rafael 11 CEG: EOL.CV.PB.050017-8.01	Ventos de Santa Sonia Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.53. CONJUNTO EÓLICO TERRA SANTA

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Terra Santa I	Central Eólica Terra Santa SPE I LTDA	Cotesa	Centro de Operação do Sistema Cotesa	Barramento de 230 kV da SE João Câmara II	26 aerogeradores / 92,3 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 69 kV da SE Terra Santa.
Terra Santa II	Central Eólica Terra Santa SPE II LTDA			Ponto de influência na rede de operação: SE 230 / 69 kV João Câmara II		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.54. CONJUNTO EÓLICO UMARI

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santo Antônio 01 CEG: EOL.CV.RN.047205-0.02	Ventos de São Galdino Energias Renováveis S.A.	Casa dos Ventos Energias Renováveis	COG Casa dos Ventos	Barramento 230 kV da SE Riachão II Ponto de influência na rede de operação: 230 kV da SE Riachão II	45 aerogeradores Capacidade instalada de 202,5 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: 230 kV da SE Umari
Ventos de Santa Luzia 11 CEG: EOL.CV.RN.051585-0.02	Ventos de São Canuto IV Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 12 CEG: EOL.CV.RN.051586-8.02	Ventos de São Guilherme Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 13 CEG: EOL.CV.RN.051587-6.02	Ventos de São Jeremias Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

7.55. CONJUNTO EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
União dos Ventos I CEG: EOLCVRN030562-6	Energia Potiguar Geradora Eólica S.A	Energia Potiguar Geradora Eólica	Centro de Controle e Operação Energia Potiguar Geradora Eólica	Barramento 230 kV da SE João Câmara II Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV João Câmara II	137 aerogeradores / 234,7 MW	Disponíveis: NI Operar: NI Referência: NI
União dos Ventos II CEG: EOLCVRN030563-4	Torres de Pedra Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos III CEG: EOLCVRN030564-2	Ponta do Vento Leste Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos IV CEG: EOLCVRN030565-0	Torres de São Miguel Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos V CEG: EOLCVRN030566-9	Morro dos Ventos Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos VI CEG: EOLCVRN030567-7	Canto da Ilha Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos VII CEG: EOLCVRN030568-5	Campina Potiguar Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos VIII CEG: EOLCVRN030569-3	Esquina dos Ventos Geradora Eólica S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Leste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2LE	32	5.2.2.	16/01/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
União dos Ventos IX CEG: EOLCVRN030570-7	Ilha dos Ventos Geradora Eólica S.A					
União dos Ventos X CEG: EOLCVRN030571-5	Pontal do Nordeste Geradora Eólica S.A.					
União dos Ventos 12 CEG: EOLCVRN031645-8	Forte Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.					
União dos Ventos 13 CEG: EOLCVRN031697-0	Forte Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.					
União dos Ventos 14 CEG: EOLCVRN031643-1	Ventos do Canto de Baixo Geradora Eólica S.A.					