

Manual de Procedimentos da Operação

Módulo 5 - Submódulo 5.14

Ajustamento Operativo
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste

Código	Revisão	Item	Vigência
AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

MOTIVO DA REVISÃO

- Incorporação da MOP/ONS 174-R/2026 - Mudança de Agente Operador dos Conjunto Eólicos Pindaí II 230 kV, Igaporã III 500 kV e Tamboril II, acarretando alterações nos itens 7.25, 7.35 e 7.40.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

CNOS	COSR-NE	CGN	AXIA Nordeste (Paulo Afonso)
Cotesa	Cymi	Elera	Auren Operações
Engie (COT)	Iqony	Pedra Branca	Casa dos Ventos
Simm	Statkraft	Chapada Branca	Enel Green Power
Energisa Transmissão	Neoenergia (CORE)	Renova Energia	

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

ÍNDICE

1. OBJETIVO	9
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	9
3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL	9
4. DIAGRAMA UNIFILAR.....	9
5. PROCEDIMENTOS OPERATIVOS.....	10
5.1. Controle de Tensão e Carregamento	10
5.2. Controle de Geração.....	10
5.3. Recomposição.....	10
5.4. Manobras de Desenergização e Energização de Equipamentos.....	11
5.5. Sistemas de Supervisão	11
6. INTERVENÇÕES.....	11
7. DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS	11
7.1. Conjunto Eólico Araçás	12
7.2. Conjunto Eólico Arizona	13
7.3. Conjunto Eólico Babilônia.....	14
7.4. Conjunto Eólico Babilônia Centro.....	15
7.5. Conjunto Eólico Babilônia Sul	16
7.6. Conjunto Eólico Brotas de Macaúbas.....	17
7.7. Conjunto Eólico BW Guirapá I	18
7.8. Conjunto Eólico BW Guirapá II	19
7.9. Conjunto Eólico Caetité 123	20
7.10. Conjunto Eólico Campo Formoso	21
7.11. Conjunto Eólico Campo Largo(BA4ECLA)	22
7.13. Conjunto Eólico Casa Nova II.....	25
7.14. Conjunto Eólico Cristal.....	26
7.15. Conjunto Eólico Caetité A.....	27
7.16. Conjunto Eólico Caetité	28
7.17. Conjunto Eólico Caetité Norte.....	29
7.18. Conjunto Eólico Curva dos Ventos.....	30
7.19. Conjunto Eólico Delfina	31
7.20. Conjunto Eólico Folha Larga	32
7.21. Conjunto Eólico Folha Larga Sul	33
7.22. Conjunto Eólico Gentio do Ouro I.....	34
7.23. Conjunto Eólico GPEXPAN	36

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.24. Conjunto Eólico Igaporã II.....	38
7.25. Conjunto Eólico Igaporã III 500 kV.....	40
7.26. Conjunto Eólico Laranjeiras.....	42
7.27. Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul.....	44
7.28. Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul II.....	45
7.29. Conjunto Eólico Morrão.....	47
7.30. Conjunto eólico Novo Horizonte.....	48
7.31. Conjunto Eólico Oitis.....	50
7.32. Conjunto eólico Ourolândia II 500 kV.....	52
7.33. Conjunto Eólico Pedra Branca.....	54
7.34. Conjunto Eólico Pelourinho.....	55
7.35. Conjunto Eólico Pindaí II 230 kV.....	56
7.36. Conjunto Eólico São Roque.....	58
7.37. Conjunto Eólico Serra Azul.....	61
7.38. Conjunto Eólico Serra da Babilônia.....	62
7.39. Conjunto Eólico Serra do Assuruá 230 kV.....	64
7.40. Conjunto Eólico Tamboril II.....	68
7.41. conjunto eólico Tanque Novo.....	69
7.42. Conjunto Eólico Umburanas.....	71
7.43. Conjunto Eólico Ventos da Bahia.....	74
7.44. Conjunto Eólico Ventos de Santa Eugênia.....	76
7.45. Conjunto Eólico Ventos de São Vitor.....	78

1. OBJETIVO.....	9
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	9
3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL.....	9
4. DIAGRAMA UNIFILAR.....	9
5. PROCEDIMENTOS OPERATIVOS.....	10
5.1. Controle de Tensão e Carregamento.....	10
5.2. Controle de Geração.....	10
5.3. Recomposição.....	10
5.4. Manobras de Desenergização e Energização de Equipamentos.....	11
5.5. Sistemas de Supervisão.....	11
6. INTERVENÇÕES.....	11
7. DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS.....	11

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.1.	Conjunto Eólico Araçás	12
7.2.	Conjunto Eólico Arizona	13
7.3.	Conjunto Eólico Babilônia.....	14
7.4.	Conjunto Eólico Babilônia Centro.....	15
7.5.	Conjunto Eólico Babilônia Sul	16
7.6.	Conjunto Eólico Brotas de Macaúbas.....	17
7.7.	Conjunto Eólico BW Guirapá I	18
7.8.	Conjunto Eólico BW Guirapá II	19
7.9.	Conjunto Eólico Caetité 123	20
7.10.	Conjunto Eólico Campo Formoso	21
7.11.	Conjunto Eólico Campo Largo(BA4ECLA)	22
7.13.	Conjunto Eólico Casa Nova II.....	25
7.14.	Conjunto Eólico Cristal.....	26
7.15.	Conjunto Eólico Caetité A.....	27
7.16.	Conjunto Eólico Caetité	28
7.17.	Conjunto Eólico Caetité Norte.....	29
7.18.	Conjunto Eólico Curva dos Ventos.....	30
7.19.	Conjunto Eólico Delfina	31
7.20.	Conjunto Eólico Folha Larga	32
7.21.	Conjunto Eólico Folha Larga Sul	33
7.22.	Conjunto Eólico Gentio do Ouro I.....	34
7.23.	Conjunto Eólico GPEXPAN	36
7.24.	Conjunto Eólico Igaporã II.....	38
7.25.	Conjunto Eólico Igaporã III 500 kV	40
7.26.	Conjunto Eólico Laranjeiras	42
7.27.	Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul	44
7.28.	Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul II	45
7.29.	Conjunto Eólico Morrão	47
7.30.	Conjunto eólico Novo Horizonte	48
7.31.	Conjunto Eólico Oitis	50
7.32.	Conjunto eólico Orolândia II 500 kV.....	52
7.33.	Conjunto Eólico Pedra Branca	54
7.34.	Conjunto Eólico Pelourinho	55
7.35.	Conjunto Eólico Pindaí II 230 kV	56
7.36.	Conjunto Eólico São Roque.....	58

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.37.	Conjunto Eólico Serra Azul	61
7.38.	Conjunto Eólico Serra da Babilônia	62
7.39.	Conjunto Eólico Serra do Assuruá 230 kV	64
7.40.	Conjunto Eólico Tamboril II	68
7.41.	conjunto eólico Tanque Novo.....	69
7.42.	Conjunto Eólico Umburanas	71
7.43.	Conjunto Eólico Ventos da Bahia.....	74
7.44.	Conjunto Eólico Ventos de Santa Eugênia.....	76
7.45.	Conjunto Eólico Ventos de São Vitor.....	78
1.	OBJETIVO	9
2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	9
3.	RELACIONAMENTO OPERACIONAL	9
4.	DIAGRAMA UNIFILAR.....	9
5.	PROCEDIMENTOS OPERATIVOS.....	10
5.1.	Controle de Tensão e Carregamento	10
5.2.	Controle de Geração.....	10
5.3.	Recomposição.....	10
5.4.	Manobras de Desenergização e Energização de Equipamentos.....	11
5.5.	Sistemas de Supervisão	11
6.	INTERVENÇÕES.....	11
7.	DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS	11
7.1.	Conjunto Eólico Araçás	12
7.2.	Conjunto Eólico Arizona	13
7.3.	Conjunto Eólico Babilônia.....	14
7.4.	Conjunto Eólico Babilônia Centro.....	15
7.5.	Conjunto Eólico Babilônia Sul	16
7.6.	Conjunto Eólico Brotas de Macaúbas.....	17
7.7.	Conjunto Eólico BW Guirapá I	18
7.8.	Conjunto Eólico BW Guirapá II	19
7.9.	Conjunto Eólico Caetité 123	20
7.10.	Conjunto Eólico Campo Formoso	21
7.11.	Conjunto Eólico Campo Largo(BA4ECLA)	22
7.13.	Conjunto Eólico Casa Nova II.....	25
7.14.	Conjunto Eólico Cristal.....	26

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.15. Conjunto Eólico Caetité A.....	27
7.16. Conjunto Eólico Caetité	28
7.17. Conjunto Eólico Caetité Norte.....	29
7.18. Conjunto Eólico Curva dos Ventos.....	30
7.19. Conjunto Eólico Delfina	31
7.20. Conjunto Eólico Folha Larga	32
7.21. Conjunto Eólico Folha Larga Sul	33
7.22. Conjunto Eólico Gentio do Ouro I.....	34
7.23. Conjunto Eólico GPEXPAN	36
7.24. Conjunto Eólico Igaporã II.....	38
7.25. Conjunto Eólico Igaporã III 500 kV	40
7.26. Conjunto Eólico Laranjeiras	42
7.27. Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul	44
7.28. Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul II	45
7.29. Conjunto Eólico Morrão	47
7.30. Conjunto eólico Novo Horizonte	48
7.31. Conjunto Eólico Oitis	50
7.32. Conjunto eólico Orolândia II 500 kV.....	52
7.33. Conjunto Eólico Pedra Branca	54
7.34. Conjunto Eólico Pelourinho	55
7.35. Conjunto Eólico Pindaí II 230 kV	56
7.36. Conjunto Eólico São Roque.....	58
7.37. Conjunto Eólico Serra Azul	61
7.38. Conjunto Eólico Serra da Babilônia	62
7.39. Conjunto Eólico Serra do Assuruá 230 kV	64
7.40. Conjunto Eólico Tamboril II	68
7.41. conjunto eólico Tanque Novo.....	69
7.42. Conjunto Eólico Umburanas	71
7.43. Conjunto Eólico Ventos da Bahia.....	74
7.44. Conjunto Eólico Ventos de Santa Eugênia.....	76
7.45. Conjunto Eólico Ventos de São Vitor.....	78

1. OBJETIVO	9
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	9
3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL	9

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

4.	DIAGRAMA UNIFILAR.....	9
5.	PROCEDIMENTOS OPERATIVOS.....	10
5.1.	Controle de Tensão e Carregamento	10
5.2.	Controle de Geração.....	10
5.3.	Recomposição.....	10
5.4.	Manobras de Desenergização e Energização de Equipamentos.....	11
5.5.	Sistemas de Supervisão	11
6.	INTERVENÇÕES.....	11
7.	DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS.....	11
7.1.	Conjunto Eólico Araçás	12
7.2.	Conjunto Eólico Arizona	13
7.3.	Conjunto Eólico Babilônia.....	14
7.4.	Conjunto Eólico Babilônia Centro.....	15
7.5.	Conjunto Eólico Babilônia Sul	16
7.6.	Conjunto Eólico Brotas de Macaúbas.....	17
7.7.	Conjunto Eólico BW Guirapá I	18
7.8.	Conjunto Eólico BW Guirapá II	19
7.9.	Conjunto Eólico Caetité 123	20
7.10.	Conjunto Eólico Campo Formoso	21
7.11.	Conjunto Eólico Campo Largo(BA4ECLA)	22
7.13.	Conjunto Eólico Casa Nova II.....	25
7.14.	Conjunto Eólico Cristal.....	26
7.15.	Conjunto Eólico Caetité A.....	27
7.16.	Conjunto Eólico Caetité	28
7.17.	Conjunto Eólico Caetité Norte.....	29
7.18.	Conjunto Eólico Curva dos Ventos.....	30
7.19.	Conjunto Eólico Delfina	31
7.20.	Conjunto Eólico Folha Larga	32
7.21.	Conjunto Eólico Folha Larga Sul	33
7.22.	Conjunto Eólico Gentio do Ouro I.....	34
7.23.	Conjunto Eólico GPEXPAN	36
7.24.	Conjunto Eólico Igaporã II.....	38
7.25.	Conjunto Eólico Igaporã III 500 kV.....	40
7.26.	Conjunto Eólico Laranjeiras	42
7.27.	Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul	44

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.28. Conjunto Eólico Morro do Chapéu Sul II	45
7.29. Conjunto Eólico Morrão	47
7.30. Conjunto eólico Novo Horizonte	48
7.31. Conjunto Eólico Oitis	50
7.32. Conjunto eólico Orolândia II 500 kV.....	52
7.33. Conjunto Eólico Pedra Branca	54
7.34. Conjunto Eólico Pelourinho	55
7.35. Conjunto Eólico Pindaí II 230 kV	56
7.36. Conjunto Eólico São Roque.....	58
7.37. Conjunto Eólico Serra Azul	61
7.38. Conjunto Eólico Serra da Babilônia	62
7.39. Conjunto Eólico Serra do Assuruá 230 kV	64
7.40. Conjunto Eólico Tamboril II	68
7.41. conjunto eólico Tanque Novo.....	69
7.42. Conjunto Eólico Umburanas	71
7.43. Conjunto Eólico Ventos da Bahia.....	74
7.44. Conjunto Eólico Ventos de Santa Eugênia.....	76
7.45. Conjunto Eólico Ventos de São Vitor.....	78

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos a serem seguidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e pelos Agentes, para a operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste, não pertencentes, porém com reflexos significativos para a Rede de Operação, de acordo com os Procedimentos de Rede.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 2.1. Este Ajustamento Operativo deve ser utilizado pelos Agentes ou os procedimentos aqui contidos podem ser contemplados em documentos operativos próprios dos Agentes.
- 2.2. As características, usinas, representantes, interlocutores com o ONS e a influência na Rede de Operação de cada conjunto da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste estão listados em item específico deste ajustamento.
- 2.3. Este Ajustamento Operativo tem prazo de validade indeterminado, podendo ser revisado nos casos em que as condições da Rede de Operação ou da instalação do Agente sejam alteradas. O processo de implantação de revisões deste Ajustamento Operativo é realizado por meio eletrônico.
- 2.4. Consta neste Ajustamento Operativo, para cada Conjunto, a identificação do ponto de conexão associado considerado na Base de Dados Técnica.

3. RELACIONAMENTO OPERACIONAL

- 3.1. Os responsáveis para exercer as atividades de Programação da Operação; Procedimentos Operativos; Integração de Obras; Autorrestabelecimento; Tempo Real; Apuração, Análise e Custos da Operação; Segurança Cibernética; Telecomunicações e Sistema de Supervisão e Controle com o ONS estão listados em item específico deste Ajustamento Operativo.
- 3.2. Os Agentes Operadores deverão dispor de equipes em regime de turno ininterrupto para comunicação em tempo real com o COSR-NE.
- 3.3. As tratativas e informações operacionais do ONS para a operação são efetuadas em Tempo Real, entre o COSR-NE e o Agente.
- 3.4. As tratativas e informações com as áreas de Programação da Operação; Procedimentos Operativos; Integração de Obras; Autorrestabelecimento; Apuração, Análise e Custos da Operação; Segurança Cibernética; Telecomunicações e Sistema de Supervisão e Controle serão efetuados durante o horário comercial.
- 3.5. O ONS e o Agente devem informar e manter atualizados os nomes e demais dados referentes ao relacionamento operacional, conforme definido na rotina RO-RO.BR.02.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

4. DIAGRAMA UNIFILAR

Os diagramas unifilares dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste devem ser mantidos atualizados e serem disponibilizados para o ONS, conforme RO-MP.BR.05.

5. PROCEDIMENTOS OPERATIVOS

5.1. CONTROLE DE TENSÃO E CARREGAMENTO

- 5.1.1. Nas ações de controle de tensão e de carregamento na Rede de Operação, o COSR-NE poderá solicitar a utilização dos recursos dos Conjuntos Eólicos.
- 5.1.2. O controle de tensão por meio de fornecimento / absorção de potência reativa nos Conjuntos Eólicos é comandado e executado pelo agente operador.

5.2. CONTROLE DE GERAÇÃO

- 5.2.1. O COSR-NE controla e supervisiona a geração dos Conjuntos no ponto de conexão associado.
- 5.2.2. Os Conjuntos Eólicos devem maximizar os valores de geração de acordo com a disponibilidade de vento e com a sua capacidade instalada, respeitando alterações solicitadas pelo COSR-NE e as possíveis restrições de geração.
- 5.2.3. Os Conjuntos Eólicos devem atender com a maior brevidade possível, a solicitação do COSR-NE para redespacho de geração, em caso de necessidade de atendimento a situações de restrições de geração.
- 5.2.4. Agente Operador deve registrar e informar imediatamente os seguintes dados ao COSR-NE:
 - restrições e ocorrências no Conjunto e nos pontos de conexão que afetaram a disponibilidade de geração, que resultarem em indisponibilidade superior a 10% da capacidade instalada total. Deverá ser informado o valor da restrição, contendo os horários de início e término e a descrição do evento;
 - demais informações sobre a operação de suas instalações, solicitadas pelo COSR-NE.

5.3. RECOMPOSIÇÃO

- 5.3.1. No caso de desligamento total, caracterizado pela ausência de tensão em todos os terminais de suas linhas de transmissão, o Agente Operador deverá preparar a instalação para recomposição.
- 5.3.2. O Agente deve restabelecer os equipamentos conforme instruções próprias e fornecer ao COSR-NE.
 - logo após a ocorrência: o horário da ocorrência e as condições dos equipamentos.
 - logo após a normalização dos equipamentos: o horário da normalização e as condições dos equipamentos.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

- 5.3.3. A elevação de geração dos Conjuntos Eólicos, após desligamentos automáticos de equipamentos que impediram ou restringiram sua geração, somente pode ser realizada após autorização do COSR-NE.

5.4. MANOBRAS DE DESENERGIZAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- 5.4.1. A desenergização de equipamentos que impeça ou restrinja a geração do Conjunto em valores superiores a 10% da sua capacidade instalada total deve ser comunicada em tempo real ao COSR-NE.
- 5.4.2. Os procedimentos de segurança a serem adotados quando da ocorrência de desligamentos imprevistos de equipamentos que estejam sendo submetidos a intervenções, são de responsabilidade do agente de operação ou responsável pela operação do equipamento.
- 5.4.3. A partida e sincronização de unidades geradoras ou a energização de linhas de transmissão associadas aos Conjuntos Eólicos devem ser realizadas conforme instruções próprias do Agente.

5.5. SISTEMAS DE SUPERVISÃO

- 5.5.1. Quando a supervisão dos Conjuntos Eólicos ou do seu ponto de conexão não estiver disponível para o ONS, a operação da instalação deve registrar e informar ao COSR-NE, no dia seguinte, a geração horária (MWh/h) e a disponibilidade verificadas nas 24 horas do dia anterior.
- 5.5.2. A supervisão dos Conjuntos Eólicos e do seu ponto de conexão associado é de responsabilidade do Agente.

6. INTERVENÇÕES

- 6.1. As intervenções nos equipamentos dos Conjuntos Eólicos serão informadas pelo Agente Operador na fase de programação sendo contempladas no Programa Diário de Operação – PDO.
- 6.2. As tratativas para a programação de intervenções serão efetuadas entre a área de programação do Agente e a área de programação do ONS até as 15 horas do último dia útil que antecede o dia da intervenção. Havendo necessidade de realizar intervenções após as 15 horas do último dia útil que antecede o dia da intervenção, as tratativas serão efetuadas entre a Área de Operação em Tempo Real do Agente e a Área de Operação em Tempo Real do COSR-NE.
- 6.3. As intervenções, sejam em unidades geradoras ou nas instalações de transmissão de uso exclusivo do Conjunto, que resultarem em indisponibilidade superiores a 10% da capacidade instalada total, deverão ser cadastradas no Sistema de Gestão de Intervenções – SGI.

7. DADOS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CONJUNTOS

Este item relaciona os conjuntos, cada usina que compõe os conjuntos, Agentes de Operação, Agentes Operadores, Centros de Operação, pontos de conexão, quantidade de unidades geradoras/inversores, quantidade de grupos, capacidade instalada e modos de controle.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.1. CONJUNTO EÓLICO ARAÇÁS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Araçás CEG: EOLCVBA030490-6	Centrais Eólicas dos Araçás S.A.	Auren Operações	CO Auren	Barramento 230 kV da SE Igaporã II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 / 69 kV Igaporã II.	100 aerogeradores / 167,7 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Araçás.
Da Prata CEG: EOLCVBA030490-5	Centrais Eólicas da Prata S.A.					
Maron CEG: EOLCVBA030768-8	Centrais Eólicas Maron S.A.					
Pilões CEG: EOLCVBA030776-9	Centrais Eólicas Pilões S.A.					
Tanque CEG: EOLCVBA030544-8	Centrais Eólicas Tanque S.A.					
Ventos do Nordeste CEG: EOLCVBA030476-0	Centrais Eólicas Ventos do Nordeste S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.2. CONJUNTO EÓLICO ARIZONA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Fogo CEG: EOLCVBA035222-5	Serra do Fogo Energética S.A	Pedra Branca S.A.	Centro Pedra Branca	Barramento 500 kV da SE Sobradinho. Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Sobradinho	71 aerogeradores / 246,015 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Arizona.
Serra do Vento CEG: EOLCVBA035229-2	Serra do Vento Energética S.A					
Umburana de Cheiro CEG: EOLCVBA035233-0	Umburana de Cheiro Energética S.A.					
Baraúnas IV CEG: EOL.CV.BA.038032-6	Baraúnas IV Energética S.A.					
Baraúnas XV CEG: EOL.CV.BA.038031-8	Baraúnas XV Energética S.A.					
Baraúnas XX CEG: EOL.CV.BA.036993-4	Baraúnas XX Energética S.A.					
Morro Branco II CEG: EOL.CV.BA.032417-5	Morro Branco II Energética S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.3. CONJUNTO EÓLICO BABILÔNIA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Aparecida CEG: EOLCVBA034736-1	Central Eólica Babilônia I S.A.	Cymi	COT Cymi	Barramento 230 kV da SE Morro do Chapéu II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Morro do Chapéu II.	65 aerogeradores / 136,5 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Babilônia.
Ventos de Santa Beatriz CEG: EOLCVBA034738-8	Central Eólica Babilônia II S.A.					
Ventos de Santa Aurora CEG: EOLCVBA034742-6	Central Eólica Babilônia III S.A.					
Ventos de Santa Emília CEG: EOLCVBA034717-5	Central Eólica Babilônia IV S.A.					
Ventos de São Gabriel CEG: EOLCVBA034739-6	Central Eólica Babilônia V S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.4. CONJUNTO EÓLICO BABILÔNIA CENTRO

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santo Antônio 04 CEG: EOL.CV.BA.047208-5.1	Ventos de Santa Sabina Energias Renováveis	Casa dos Ventos	Centro de Operação da Geração da Casa dos Ventos – COG Casa dos Ventos	Barramento 500 kV da SE Babilônia Centro Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Ourolândia	123 aerogeradores Capacidade instalada de 553,5 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: Barramento 500 kV da SE Babilônia Centro.
Ventos de Santo Antônio 05 CEG: EOL.CV.BA.051592-2.1	Ventos de Santa Irene Energias Renováveis					
Ventos de Santo Antônio 06 CEG: EOL.CV.BA. 051593-0.1	Ventos de Santa Ana Energias Renováveis					
Ventos de Santo Antônio 07 CEG: EOL.CV.BA. 051594-9.1	Ventos de Santa Rufina Energias Renováveis					
Ventos de Santo Antônio 08 CEG: EOL.CV.BA. 051595-7.1	Ventos de Santa Felicidade Energias Renováveis					
Ventos de Santa Luzia 14 CEG: EOL.CV.BA. 051588-4.1	Ventos de São Julião Energias Renováveis					
Ventos de Santa Luzia 15 CEG: EOL.CV.BA. 051589-2.1	Ventos de São Raimundo Energias Renováveis					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Luzia 16 CEG: EOL.CV.BA. 051590-6.1	Ventos de São Roberto Energias Renováveis					

7.5. CONJUNTO EÓLICO BABILÔNIA SUL

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Januário 15 CEG: EOL.CV.BA.032642-9	Ventos de Santa Jacinta Energias Renováveis S.A.	Casa dos Ventos Energias Renováveis	Centro de Operação da Casa dos Ventos Energias Renováveis	Barramento 230 kV da SE Ouroândia II Ponto de influência na rede de operação: 230kV da SE Ouroândia II	80 aerogeradores Capacidade instalada de 360 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 230 kV da SE Babilônia Sul
Ventos de São Januário 16 CEG: EOL.CV.BA.033547-9	Ventos de São Joaquim Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Januário 17 CEG: EOL.CV.BA.033548-7	Ventos de São Júlio I Energias Renováveis S.A.					
Ventos de São Januário 18 CEG: EOL.CV.BA.033549-5	Ventos de Santa Justina Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente de Operação	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Januário 19 CEG: EOL.CV.BA.037101-7	Ventos de São João XXIII Energias Renováveis S.A.					

(*) As usinas do Conjunto Eólico Babilônia Sul são associadas às usinas do Conjunto Fotovoltaico Babilônia Sul, com um MUST contratado total de 352,80 MW.

7.6. CONJUNTO EÓLICO BROTAS DE MACAÚBAS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Macaúbas CEG: EOLCVBA030283-0	Macaúbas Energética S.A.	Statkraft Energias Renováveis	COS Sker – Centro de Operação da Statkraft Energias Renováveis	Barramento 230 kV da SE Brotas de Macaúbas. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Brotas de Macaúbas.	71 aerogeradores / 174,99 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 230 kV da SE Brotas de Macaúbas
Morro 1 CEG: EOL.CV.BA.050844-6	Morro do Cruzeiro I S.A.					
Morro 2 CEG: EOL.CV.BA.050845-4	Morro do Cruzeiro II S.A.					
Novo Horizonte CEG: EOLCVBA030305-4	Novo Horizonte Energética S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Seabra CEG: EOLCVBA030306-2	Seabra Energética S.A.					

7.7. CONJUNTO EÓLICO BW GUIRAPÁ I

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Angical CEG: EOLCVBA030732-7	Central Eólica Angical S.A	Energisa Transmissão	COT EGT	Barramento 230 kV da SE BW Pindaí II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Pindaí II.	48 aerogeradores / 88,8 MW	Disponível: Tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE BW Guirapá I.
Corrupião CEG: EOLCVBA030752-1	Central Eólica Corrupião S.A					
Inhambu CEG: EOLCVBA030751-3	Central Eólica Inhambu S.A					
Teiú CEG: EOLCVBA030731-9	Central Eólica Teiú S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.8. CONJUNTO EÓLICO BW GUIRAPÁ II

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Caititu CEG: EOLCVBA030739-4	Central Eólica Caititu S.A.	Energisa Transmissão	COT EGT	Barramento 230 kV Pindaí II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Pindaí II.	44 aerogeradores / 81,4 MW	Disponível: Tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE BW Guirapá II.
Coqueirinho CEG: EOLCVBA030738-6	Central Eólica Coqueirinho S.A.					
Tamanduá Mirim CEG: EOLCVBA030753-0	Central Eólica Tamanduá Mirim S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.9. CONJUNTO EÓLICO CAETITÉ 123

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Caetité 1 CEG: EOLCVBA030976-1	Caetité 1 Energia Renovável S/A	Neoenergia	Centro de Operações de recursos Renováveis da Neoenergia (CORE Neoenergia)	Barramento 230 kV Igarorã II.	45 aerogeradores / 90 MW	NI
Caetité 2 CEG: EOLCVBA030437-9	Caetité 2 Energia Renovável S/A			Ponto de influência na rede de operação:		
Caetité 3 CEG: EOLCVBA030448-4	Caetité 3 Energia Renovável S/A			SE 230 kV Igarorã II.		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.10. CONJUNTO EÓLICO CAMPO FORMOSO

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Campo Formoso I CEG: EOLCVBA030943-5	Campo Formoso I Energias Renováveis S.A	Centro de Operação CGN	Centro de Operação CGN	Barramento 230 kV da SE Campo Formoso. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Campo Formoso.	90 aerogeradores / 180 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Campo Formoso.
Ventos de Campo Formoso II CEG: EOLCVBA031010-7	Campo Formoso II Energias Renováveis S.A					
Ventos da Andorinha CEG: EOLCVBA030944-3	Andorinha Energias Renováveis S.A					
Ventos de Morrinhos CEG: EOLCVBA030945-1	Morrinhos Energias Renováveis S.A					
Ventos do Sertão CEG: EOLCVBA030946-0	Sertão Energias Renováveis S.A					
Ventos de Guarás I CEG: EOLCVBA031563-0	Ventos dos Guarás I Energias Renováveis S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.11. CONJUNTO EÓLICO CAMPO LARGO(BA4ECLA)

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Campo Largo I CEG: EOLCVBA034613-6	CLWP Eólica Parque I Ltda.	Engie Brasil Energia	COG Engie	Barramento 230 kV da SE Ouroândia II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Ouroândia II.	207 aerogeradores / 687,9 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 230 kV da SE Campo Largo.
Campo Largo II CEG: EOLCVBA034633-0	CLWP Eólica Parque II Ltda.					
Campo Largo III CEG: EOLCVBA033628-9	CLWP Eólica Parque III Ltda.					
Campo Largo IV CEG: EOLCVBA033629-7	CLWP Eólica Parque IV Ltda.					
Campo Largo V CEG: EOLCVBA033630-0	CLWP Eólica Parque V Ltda.					
Campo Largo VI CEG: EOLCVBA033631-9	CLWP Eólica Parque VI Ltda.					
Campo Largo VII CEG: EOLCVBA033632-7	CLWP Eólica Parque VII Ltda.					
Campo Largo XV CEG: EOLCVBA034636-5	CLWP Eólica Parque XV Ltda.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Campo Largo XVI CEG: EOLCVBA034637-3	CLWP Eólica Parque XVI Ltda.					
Campo Largo XVIII CEG: EOLCVBA034643-8	CLWP Eólica Parque XVIII Ltda.					
Campo Largo XXI CEG: EOLCVBA033633-5	CLWP Eólica Parque XXI Ltda.					
Campo Largo VIII CEG: EOLCVBA034614-4	CLWP Eólica Parque VIII Ltda.					
Campo Largo IX CEG: EOLCVBA034631-4	CLWP Eólica Parque IX Ltda.					
Campo Largo X CEG: EOLCVBA034630-6	CLWP Eólica Parque X Ltda.					
Campo Largo XI CEG: EOLCVBA034625-0	CLWP Eólica Parque XI Ltda.					
Campo Largo XII CEG: EOLCVBA034623-3	CLWP Eólica Parque XII Ltda.					
Campo Largo XIII	CLWP Eólica Parque XIII Ltda.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
CEG: EOLCVBA034638-1						
Campo Largo XIV CEG: EOLCVBA034634-9	CLWP Eólica Parque XIV Ltda.					
Campo Largo XVII CEG: EOLCVBA034638-1	CLWP Eólica Parque XVII Ltda.					
Campo Largo XIX CEG: EOLCVBA034645-4	CLWP Eólica Parque XIX Ltda.					
Campo Largo XX CEG: EOLCVBA034647-0	CLWP Eólica Parque XX Ltda.					
Campo Largo XXII CEG: EOLCVBA034648-9	CLWP Eólica Parque XII Ltda.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.13. CONJUNTO EÓLICO CASA NOVA II

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Casa Nova A CEG: EOLCVBA037209-9	AXIA Nordeste	AXIA Nordeste	AXIA Paulo Afonso	Barramento 230 kV da SE Sobradinho	44 aerogeradores / 88,1 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão.
Casa Nova II CEG: EOLCVBA031519-2				Ponto de influência na rede de operação:		Operar: Modo de controle de tensão
Casa Nova III CEG: EOLCVBA031524-9				SE 500/230 kV Sobradinho.		Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Casa Nova II.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.14. CONJUNTO EÓLICO CRISTAL

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Cristal CEG: EOLCVBA030727-0	Enel Green Power Cristal Eólica S. A	Enel Brasil Participações LTDA	COG Enel	Barramento 230 kV da Morro do Chapéu II.	39 aerogeradores / 89,7 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão.
Primavera CEG: EOLCVBA030726-2	Enel Green Power Primavera Eólica S. A			Ponto de influência na rede de operação:		Operar: Modo de controle de tensão
São Judas CEG: EOLCVBA030725-4	Enel Green Power São Judas Eólica S. A			SE 500/230 kV Morro do Chapéu II.		Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Cristal.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.15. CONJUNTO EÓLICO CAETITÉ A

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Caetité A CEG: EOLCVBA031344-0	Caetité A S.A.	SIMM	COS SIMM	Barramento 230 kV da SE Igaporã II.	32 aerogeradores / 54,4 MW	NI
Caetité B CEG: EOLCVBA031342-4	Caetité B S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		
Caetité C CEG: EOLCVBA031523-0	Caetité C S.A.			SE 230 kV Igaporã II.		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.16. CONJUNTO EÓLICO CAETITÉ

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Caetité CEG: EOLCVBA030792-0	Centrais Eólicas Caetité S.A	Auren Operações	CO Auren	Barramento 230 kV da SE Pindaí II Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Pindaí II.	35 aerogeradores / 58,8 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Caetité A.
Espigão CEG: EOLCVBA030803-0	Centrais Eólicas Espigão S.A					
Serra do Espinhaço CEG: EOLCVBA030802-1	Centrais Eólicas Serra do Espinhaço S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.17. CONJUNTO EÓLICO CAETITÉ NORTE

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Caetité D CEG: EOL.CV.BA.037004-5.01	EÓLICA CAETITÉ D S.A.	SIMM	COS SIMM	Barramento 230 kV da SE Igaporã III. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Igaporã III.	44 aerogeradores / 193,2 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Caetité Norte.
Caetité E CEG: EOL.CV.BA.037005-3.01	EÓLICA CAETITÉ ECO S.A.					
Caetité F CEG: EOL.CV.BA.037006-1.01	EÓLICA CAETITÉ F S.A.					
Brejinhos A CEG: EOL.CV.BA.040777-1.01	EÓLICA BREJINHOS ALFA S.A.					
Brejinhos B CEG: EOL.CV.BA.040778-0.01	EÓLICA BREJINHOS B S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.18. CONJUNTO EÓLICO CURVA DOS VENTOS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Emiliana CEG: EOLCVBA030807-2	Enel Green Power Emiliana Eólica S.A.	Enel Brasil Participações	COG Enel	Barramento 230 kV da SE Igaporã II.	24 aerogeradores / 56,4 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Curva dos Ventos.
Joana CEG: EOLCVBA030801-3	Enel Green Power Joana Eólica S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Igaporã II.		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.19. CONJUNTO EÓLICO DELFINA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Delfina I CEG: EOLCVBA032357-8	Enel Green Power Delfina A Eólica S.A.	Enel Green Power	Centro de Operação de Geração – COG Enel	Barramento 230 kV da SE Juazeiro da Bahia II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Juazeiro da Bahia II.	104 aerogeradores / 209,4 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Delfina.
Delfina II CEG: EOLCVBA032358-6	Enel Green Power Delfina A Eólica S.A.					
Delfina III CEG: EOLCVBA032521-0	Enel Green Power Delfina B Eólica S.A.					
Delfina IV CEG: EOLCVBA032522-8	Enel Green Power Delfina C Eólica S.A.					
Delfina V CEG: EOLCVBA032359-4	Enel Green Power Delfina A Eólica S.A.					
Delfina VI CEG: EOLCVBA032523-6	Enel Green Power Delfina D Eólica S.A.					
Delfina VII CEG: EOLCVBA032524-4	Enel Green Power Delfina E Eólica S.A.					
Zeus II CEG: EOLCVBA035266-7	Enel Green Power Delfina 8 Eólica S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.20. CONJUNTO EÓLICO FOLHA LARGA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Januário 01 CEG: EOLCVBA033508-8	Parque Eólico Ventos de São Januário 01 S.A	Cotesa	Centro de Operação da Cotesa Engenharia	Barramento 230 kV da SE Senhor do Bonfim II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Senhor do Bonfim II.	82 aerogeradores / 344,4 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Folha Larga.
Ventos de São Januário 03 CEG: EOLCVBA033521-5	Parque Eólico Ventos de São Januário 03 S.A					
Ventos de São Januário 04 CEG: EOLCVBA032641-0	Parque Eólico Ventos de São Januário 04 S.A					
Ventos de São Januário 05 CEG: EOLCVBA032644-5	Parque Eólico Ventos de São Januário 05 S.A					
Ventos de São Januário 06 CEG: EOLCVBA033523-1	Parque Eólico Ventos de São Januário 06 S.A					
Ventos de São Januário 10 CEG: EOLCVBA033529-0	Parque Eólico Ventos de São Januário 10 S.A					
Ventos de São Januário 11 CEG: EOLCVBA033530-4	Parque Eólico Ventos de São Januário 11 S.A					
Ventos de São Januário 13 CEG: EOLCVBA033532-0	Parque Eólico Ventos de São Januário 13 S.A					
Ventos de São Januário 14 CEG: EOLCVBA033533-9	Parque Eólico Ventos de São Januário 14 S.A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.21. CONJUNTO EÓLICO FOLHA LARGA SUL

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Januário 20 CEG: EOLCVBA037102-5	Ventos de São Bento Energias Renováveis S.A.	Casa dos Ventos	Centro de Operação da Geração da Casa dos Ventos – COG Casa dos Ventos	Barramento 230 kV da SE Senhor do Bonfim II.	36 aerogeradores / 151,2 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Folha Larga Sul.
Ventos de São Januário 21 CEG: EOLCVBA037103-3	Ventos de São Galvão Energias Renováveis S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		
Ventos de São Januário 22 CEG: EOLCVBA037104-1	Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis S.A.			SE 230 kV Folha Larga		

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.22. CONJUNTO EÓLICO GENTIO DO OURO I

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Assuruá II CEG: EOLCVBA031343-2	Parque Eólico Assuruá II S.A.	Simm	COS Simm	Barramento 230 kV da SE Irecê. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Irecê	131 aerogeradores / 303 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Gentio do Ouro I.
Assuruá III CEG: EOLCVBA032342-0	Parque Eólico Assuruá III S.A.					
Assuruá IV CEG: EOLCVBA032343-8	Parque Eólico Assuruá IV S.A.					
Assuruá V CEG: EOLCVBA031341-6	Parque Eólico Assuruá V S.A.					
Assuruá VII CEG: EOLCVBA031356-4	Parque Eólico Assuruá VII S.A.					
Capoeiras III CEG: EOLCVBA032344-6	Parque Eólico Capoeiras III S.A.					
Curral de Pedras I CEG: EOLCVBA032345-4	Parque Eólico Curral de Pedras I S.A.					
Curral de Pedras II CEG: EOLCVBA032346-2	Parque Eólico Curral de Pedras II S.A.					
Diamante II CEG: EOLCVBA032347-0	Parque Eólico Diamante II S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Diamante III CEG: EOLCVBA032348-9	Parque Eólico Diamante III S.A.					
Laranjeiras I CEG: EOLCVBA032349-7	Parque Eólico Laranjeiras I S.A.					
Laranjeiras II CEG: EOLCVBA032350-0	Parque Eólico Laranjeiras II S.A.					
Laranjeiras V CEG: EOLCVBA032351-9	Parque Eólico Laranjeiras V S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.23. CONJUNTO EÓLICO GPXPAN

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Acauã CEG: EOLCVBA031433-1	AXIA Nordeste	AXIA Nordeste	AXIA Paulo Afonso	Barramento 230 kV da SE Pindaí II. Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Pindaí II	89 aerogeradores / 189,9 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE GPXPAN.
Angical 2 CEG: EOLCVBA031435-8	AXIA Nordeste					
Arapapá CEG: EOLCVBA031434-0	AXIA Nordeste					
Ararinha Azul CEG: EOLCVBA037001-0	Eólica Pindaí III Geração de Energia Ltda					
Caititu 2 CEG: EOLCVBA031432-3	AXIA Nordeste					
Caititu 3 CEG: EOLCVBA031459-5	AXIA Nordeste					
Carcará CEG: EOLCVBA031447-1	AXIA Nordeste					
Coqueirinho 2 CEG: EOLCVBA031518-4	AXIA Nordeste					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Corrupião 2 CEG: EOLCVBA037019-3	Eólica Pindaí II Geração de Energia Ltda					
Corrupião 3 CEG: EOLCVBA031458-7	AXIA Nordeste					
Inhambu 2 CEG: EOLCVBA032487-6	Eólica Pindaí I Geração de Energia Ltda					
Papagaio CEG: EOLCVBA031511-7	AXIA Nordeste					
Tamanduá Mirim 2 CEG: EOLCVBA031606-7	AXIA Nordeste					
Teiú 2 CEG: EOLCVBA031431-5	Teiú 2 Energia S.A					
Teiú 3 CEG: EOLCVBA037093-2	Eólica Pindaí IV Geração de Energia Ltda					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.24. CONJUNTO EÓLICO IGAPORÃ II

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Alvorada CEG: EOLCVBA030320-8	Centrais Eólicas Alvorada S.A	Elera Renováveis	Centro de Operação e Gestão do Sistema – COGS Elera Renováveis	Barramentos 69 kV da SE Igaporã II Ponto de influência na rede de operação: SE 230/69 kV Igaporã II.	184 aerogeradores / 294,4 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. (*) Operar: Modo de controle de tensão. (*) Referência: Barramentos de 34,5 kV das Ses Alvorada, Guirapá e Nossa Senhora da Conceição. (*)
Rio Verde CEG: EOLCVBA030341-0	Centrais Eólicas Rio Verde S.A					
Guirapá CEG: EOLCVBA030342-9	Centrais Eólicas Guirapá S.A.					
Pindaí CEG: EOLCVBA030324-0	Centrais Eólicas Pindaí S.A					
Candiba CEG: EOLCVBA030316-0	Centrais Eólicas Candiba S.A.					
Guanambi CEG: EOLCVBA030328-3	Centrais Eólicas Guanambi S.A.					
Licínio de Almeida CEG: EOLCVBA030317-8	Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A.					
Serra do Salto CEG: EOLCVBA030314-3	Centrais Eólicas Serra do Salto S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Igaporã CEG: EOLCVBA030321-6	Centrais Eólicas Igaporã S.A.					
Ilhéus CEG: EOLCVBA030315-1	Centrais Eólicas Ilhéus S.A.					
Nossa Senhora da Conceição CEG: EOLCVBA030318-6	Centrais Eólicas Nossa Senhora da Conceição S.A.					
Porto Seguro CEG: EOLCVBA030323-2	Centrais Eólicas Porto Seguro S.A.					
Pajeú do Vento CEG: EOLCVBA030319-4	Centrais Eólicas Pajeú do Vento S.A					
Planaltina CEG: EOLCVBA030322-4	Centrais Eólicas Planaltina S.A					

(*) O modo de controle das usinas conectadas às SEs Licínio de Almeida e Planaltina não foi informado.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.25. CONJUNTO EÓLICO IGAPORÃ III 500 KV

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Pau d' Água CEG: EOL.CV.BA.032246-6	Centrais Eólicas Pau D'Água S.A	Renova Energia	Centro de Operação Renova (COREN)	Barramento 500 kV da SE Igaporã III	16 aerogeradores Capacidade instalada de 46,5 MW	Disponíveis: Não Operar: NI Referência: NI
Cedro CEG: EOL.CV.BA.032098-6	Centrais Eólicas Cedro S.A			Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Igaporã III		
Vellozia CEG: EOL.CV.BA.032113-3	Centrais Eólicas Vellozia S.A.					
Umbuzeiro CEG: EOL.CV.BA.032111-7	Centrais Eólicas Umbuzeiro S.A.			Barramento 500 kV da SE Igaporã III Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Igaporã III.	40 aerogeradores Capacidade instalada de 108,3 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: 230 kV da SE Quina
Quina CEG: EOL.CV.BA.032364-0	CENTRAIS EÓLICAS ITAPUÃ VII LTDA					
Angelim CEG: EOL.CV.BA.032091-9	Centrais Eólicas Angelim S.A.					
Mulungu CEG: EOL.CV.BA.032362-4	CENTRAIS EÓLICAS ITAPUÃ VII LTDA.					
Sabiú CEG: EOL.CV.BA.032108-7	Centrais Eólicas Sabiu S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Manineiro CEG: EOL.CV.BA.032245-8	Centrais Eólicas Manineiro S.A					
Facheio CEG: EOL.CV.BA.032101-0	Centrais Eolicas Facheio S.A.					
Barbatimão (c) CEG: EOL.CV.BA.032093-5	Centrais Eolicas Barbatimão S.A.			Barramento 500 kV da SE Igaporã III	30 aerogeradores Capacidade instalada de 81 MW	Disponíveis: Não Operar: NI Referência: NI
Amescla (c) CEG: EOL.CV.BA.032090-0	Centrais Eolicas Amescla S.A.					
Jataí (c) CEG: EOL.CV.BA.032104-4	Centrais Eolicas Jatai S.A.					
Juazeiro (c) CEG: EOL.CV.BA.032106-0	Centrais Eolicas Juazeiro S.A.					
Imburana Macho (c) CEG: EOL.CV.BA.032102-8	Centrais Eolicas Imburana Macho S.A.					
		Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Igaporã III				

(c) As usinas assinaladas possuem conexão com cargas de processamento de dados (datacenters).

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.26. CONJUNTO EÓLICO LARANJEIRAS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Laranjeiras III CEG: EOLCVBA033626-2	Parque Eólico Laranjeiras III S.A	Simm	COS Simm	Barramento 230 kV da SE Gentio do Ouro II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Gentio do Ouro II.	109 aerogeradores / 505,1 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 230 kV da SE Laranjeiras.
Laranjeiras IX CEG: EOLCVBA033627-0	Parque Eólico Laranjeiras IX S.A					
Assuruá 4 I CEG: EOL.CV.BA.050463-7	Ômega Desenvolvimento de Energias 5 S.A.					
Assuruá 4 II CEG: EOL.CV.BA.050464-5	Ômega Desenvolvimento de Energia 8 S.A.					
Assuruá 4 III CEG: EOL.CV.BA.050465-3	Ômega Desenvolvimento de Energia 7 S.A.					
Assuruá 4 IV (c) CEG: EOL.CV.BA.050466-1	Ômega Desenvolvimento de Energia 6 S.A.					
Assuruá 4 V (c) CEG: EOL.CV.BA.050467-0	Ômega Desenvolvimento de Energia 3 S.A.					
Assuruá 4 VI (c) CEG: EOL.CV.BA.050468-8	Ômega Desenvolvimento de Energia 2 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Assuruá 5 I CEG: EOL.CV.BA.051784-4	Assuruá 5 I Energias S.A.					
Assuruá 5 II CEG: EOL.CV.BA.051785-2	Assuruá 5 II Energias S.A.					
Assuruá 5 III CEG: EOL.CV.BA.051786-0	Assuruá 5 III Energias S.A.					
Assuruá 5 IV CEG: EOL.CV.BA.051787-9	Assuruá 5 IV Energias S.A.					
Assuruá 5 V CEG: EOL.CV.BA.051788-7	Assuruá 5 V Energias S.A.					
Assuruá 5 VI CEG: EOL.CV.BA.051789-5	Assuruá 5 VI Energias S.A.					

(c) As usinas assinaladas possuem conexão com cargas de processamento de dados (datacenters).

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.27. CONJUNTO EÓLICO MORRO DO CHAPÉU SUL

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Boa Vista da Lagoinha CEG: EOLCVBA032759-0	Enel Green Power Boa Vista Eólica S.A.	Enel Brasil Participações	Centro de Operação de Geração Enel – COG Enel	Barramento 230 kV da SE Morro do Chapéu II. Ponto de influência na rede de operação: SE 500/230 kV Morro do Chapéu II.	86 aerogeradores / 172 MW	Disponíveis: Controle de tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento de 34,5 kV da SE Morro do Chapéu Sul.
Ventos da Santa Dulce CEG: EOLCVBA033648-3	Enel Green Power Morro do Chapéu II Eólica S.A.					
Ventos da Santa Esperança CEG: EOLCVBA033649-1	Enel Green Power Morro do Chapéu II Eólica S.A.					
Ventos de Santo Abraão CEG: EOLCVBA032884-7	Enel Green Power São Abraão Eólica S.A.					
Ventos do São Mario CEG: EOLCVBA033650-5	Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica S.A.					
Ventos do São Paulo CEG: EOLCVBA033652-1	Enel Green Power Morro do Chapéu I Eólica S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.28. CONJUNTO EÓLICO MORRO DO CHAPÉU SUL II

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
EOL Ventos de Santa Esperança 08 CEG: EOLCVBA034661-6	Enel Green Power de Santa Esperança 08 S.A.	Enel Green Power	Centro de Operação de Geração ENEL	Barramento 230 kV da SE Morro do Chapéu II. Ponto de influência na rede de operação: Barramento 500 kV da SE Morro do Chapéu Sul II	84 aerogeradores Capacidade instalada de 352,8 MW	Disponíveis: Controle de potência reativa e controle de tensão. Operar: controle de tensão. Referência: Barramento 500 kV da SE Morro do Chapéu Sul II
EOL Ventos de Santa Esperança 15 CEG: EOLCVBA034507-5	Enel Green Power de Santa Esperança 15 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 16 CEG: EOLCVBA034508-3	Enel Green Power de Santa Esperança 16 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 17 CEG: EOLCVBA034509-1	Enel Green Power de Santa Esperança 17 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 22 CEG: EOLCVBA034512-1	Enel Green Power de Santa Esperança 22 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 25 CEG: EOLCVBA034513-0	Enel Green Power de Santa Esperança 25 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
EOL Ventos de Santa Esperança 13 CEG: EOLCVBA034692-6	Enel Green Power de Santa Esperança 13 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 21 CEG: EOLCVBA034511-3	Enel Green Power de Santa Esperança 21 S.A.					
EOL Ventos de Santa Esperança 26 CEG: EOLCVBA034514-8	Enel Green Power de Santa Esperança 26 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.29. CONJUNTO EÓLICO MORRÃO

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ametista CEG: EOLCVBA030779-3	Centrais Eólicas Ametista S.A.	Auren Operações	CO Auren	Barramento 230 kV da SE Igaporã II Ponto de influência na rede de operação: SE 230 Igaporã II.	70 aerogeradores / 117,6 MW	NI
Dourados CEG: EOLCVBA030778-5	Centrais Eólicas Dourados S.A.					
Morrão CEG: EOLCVBA030506-5	Centrais Eólicas Morrão S.A.					
Seraíma CEG: EOLCVBA030546-4	Centrais Eólicas Seraíma S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.30. CONJUNTO EÓLICO NOVO HORIZONTE

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Luzia 1 CEG: EOL.CV.BA.049398-8.01	Ventos de São Romualdo Energias Renováveis S.A.	Pan American Energy Energias Renováveis LTDA	COS Cotesa	Barramento 500 kV da SE Sol do Sertão Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Sol do Sertão	94 aerogeradores Capacidade instalada de 423 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Novo Horizonte
Ventos de Santa Luzia 2 CEG: EOL.CV.BA.049399-6.01	Ventos de São Teófilo Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 3 CEG: EOL.CV.BA.049416-0.01	Ventos de São Teonas Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 4 CEG: EOL.CV.BA.049417-8.01	Ventos de São Thomas Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 5 CEG: EOL.CV.BA.049418-6.01	Ventos de São Tilão Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 6 CEG: EOL.CV.BA.049419-4.01	Ventos de Santo Ubaldo Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Luzia 7 CEG: EOL.CV.BA.049420- 8.01	Ventos de Santo Urbano I Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 8 CEG: EOL.CV.BA.049421- 6.01	Ventos de São Vigílio Energias Renováveis S.A..					
Ventos de Santa Luzia 9 CEG: EOL.CV.BA.049422- 4.01	Ventos de Santa Virgínia Energias Renováveis S.A.					
Ventos de Santa Luzia 10 CEG: EOL.CV.BA.049423- 2.01	Ventos de São Vladimir Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.31. CONJUNTO EÓLICO OITIS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Oitis 1 CEG: EOL.CV.PI.044555-0	OITIS 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.	Neoenergia	Core Neoenergia	Barramento 500 kV da SE Queimada Nova II Ponto de influência na rede de operação: SE 500 kV Queimada Nova II.	103 Aerogeradores / 566,5 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão Referência: Barramento de 500 kV da SE Oitis I.
Oitis 2 CEG: EOL.CV.PI.044359-0	OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 3 CEG: EOL.CV.PI.044362-0	OITIS 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 4 CEG: EOL.CV.PI.044363-8	OITIS 4 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 5 CEG: EOL.CV.PI.044364-6	OITIS 5 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 6 CEG: EOL.CV.PI.044365-4	OITIS 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 7 CEG: EOL.CV.PI.044366-2	OITIS 7 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 8 CEG: EOL.CV.PI.044367-0	OITIS 8 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Oitis 9 CEG: EOL.CV.PI.044368-9	OITIS 9 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 10 CEG: EOL.CV.PI.044358-1	OITIS 10 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 21 CEG: EOL.CV.BA.044360-3	OITIS 21 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					
Oitis 22 CEG: EOL.CV.BA.044361-1	OITIS 22 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.32. CONJUNTO EÓLICO OUROLÂNDIA II 500 KV

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Aroeira 1 CEG:EOL.CV.BA.044940-7	Enel Green Power Aroeira 01 S.A.	Enel Brasil Participações LTDA	COG – Centro de Operação de Geração	Barramento 500 kV da SE Ouarolândia II Ponto de influência na rede de operação: 500 kV da SE Ouarolândia II	124 aerogeradores Capacidade instalada de 541,8 MW	Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Aroeira
Aroeira 2 CEG: EOL.CV.BA.044947-4	Enel Green Power Aroeira 02 S.A.					
Aroeira 3 CEG: EOL.CV.BA.044948-2	Enel Green Power Aroeira 03 S.A.					
Aroeira 4 CEG: EOL.CV.BA.044949-0	Enel Green Power Aroeira 04 S.A.					
Aroeira 5 CEG: EOL.CV.BA.044950-4	Enel Green Power Aroeira 05 S.A.					
Aroeira 6 CEG: EOL.CV.BA.044951-2	Enel Green Power Aroeira 06 S.A.					
Aroeira 7 CEG: EOL.CV.BA.044952-0	Enel Green Power Aroeira 07 S.A.					
Aroeira 8 CEG: EOL.CV.BA.044953-9	Enel Green Power Aroeira 08 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Pedra Pintada I CEG: EOL.CV.BA.049142-0	Usina Eólica Pedra Pintada A LTDA.					Disponíveis: Fator de potência, reativo e tensão Operar: Tensão Referência: 500 kV da SE Pedra Pintada
Pedra Pintada II CEG:	Usina Eólica Pedra Pintada B LTDA.					
Pedra Pintada III CEG:	Usina Eólica Pedra Pintada C LTDA.					
Pedra Pintada IV CEG:	Usina Eólica Pedra Pintada D LTDA.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.33. CONJUNTO EÓLICO PEDRA BRANCA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Banda de Couro CEG: EOLCVBA031607-5	Banda de Couro Energética S.A.	Pedra Branca S.A.	Centro de Operação Pedra Branca	Barramento 230 kV da SE Sobradinho. Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Sobradinho.	14 aerogeradores / 32,9 MW	Disponíveis: Potência reativa e Tensão Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Pedra Branca.
Baraúnas I CEG: EOLCVBA031335-1	Baraúnas I Energética S.A.				14 aerogeradores / 32,9 MW	
Baraúnas II CEG: EOLCVBA031667-9	Baraúnas II Energética S.A.				11 aerogeradores / 25,85 MW	
Morro Branco I CEG: EOLCVBA031336-0	Morro Branco I Energética S.A.				14 aerogeradores / 32,9 MW	
Mussambê EG: EOLCVBA031352-1	Mussambê Energética S.A.				14 aerogeradores / 32,9 MW	
Pedra Branca CEG: EOLCVBA030443-3	Pedra Branca S.A.				12 aerogeradores / 30 MW	
São Pedro do Lago CEG: EOLCVBA030456-5	São Pedro do Lago S.A.				13 aerogeradores / 30 MW	
Sete Gameleiras CEG: EOLCVBA030455-7	Sete Gameleiras S.A.				15 aerogeradores / 30 MW	

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.34. CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Pelourinho CEG: EOLCVBA030793-9	Centrais Eólicas Pelourinho S.A.	Auren Operações	CO Auren	Barramento 230 kV da SE Pindaí II	25 aerogeradores / 42 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão.
Borgo CEG: EOLCVBA030837-4	Centrais Eólicas Borgo S.A			Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Pindaí II.		Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Pelourinho.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.35. CONJUNTO EÓLICO PINDAÍ II 230 KV

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores/ capacidade instalada	Modo de controle
Abil CEG: EOL.CV.BA.031402-1	Centrais Eólicas Abil S.A.	Renova Energia	Centro de Operação Renova (COREN)	Barramento 230 kV da SE Pindaí II Ponto de influência na rede de operação: 230 kV da SE Pindaí II	31 aerogeradores Capacidade instalada de 90 MW	Disponíveis: Controle de fator de potência; controle de potência reativa e controle de tensão. Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 230 kV da SE Abil I.
Jabuticaba CEG: EOL.CV.BA.031405-6	Centrais Eólicas Jabuticaba S.A.					
Pau Santo CEG: EOL.CV.BA.032363-2	Centrais Eólicas Unha D'anta S.A.					
Tabua CEG: EOL.CV.BA.031403-0	Centrais Eólicas Tabua S.A.					
Vaqueta CEG: EOL.CV.BA.031424-2	Centrais Eólicas Vaqueta S.A.					
Folha de Serra CEG: EOL.CV.BA.031407-2	Centrais Eólicas Folha de Serra S.A.			Barramento 230 kV da SE Pindaí II Ponto de influência na	14 aerogeradores Capacidade instalada de 42 MW	Disponíveis: Controle de fator de potência; controle de potência reativa e controle de tensão. Operar: Controle de tensão

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores/ capacidade instalada	Modo de controle
Jacarandá do Cerrado CEG: EOL.CV.BA.031408-0	Centrais Eólicas Jacarandá do Serrado S.A.			rede de operação: 230 kV da SE Pindaí II		Referência: Barramento 230 kV da SE Folha da Serra

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.36. CONJUNTO EÓLICO SÃO ROQUE

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Roque 01 CEG: EOL.CV.PI.038103-9	Enel Green Power Ventos de São Roque 01 S.A.	Enel Green Power	Centro de Operação de Geração - COG Enel	Barramento de 500 kV da SE Queimada Nova II Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 34,5 kV SE Lagoa dos Ventos III	142 aerogeradores / 795 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 500 kV da SE Lagoa dos Ventos III.
Ventos de São Roque 02 CEG: EOL.CV.PI.038104-7	Enel Green Power Ventos de São Roque 02 S.A.					
Ventos de São Roque 03 CEG: EOL.CV.PI.038105-5.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 03 S.A.					
Ventos de São Roque 04 CEG: EOL.CV.PI.038106-3	Enel Green Power Ventos de São Roque 04 S.A.					
Ventos de São Roque 05 CEG: EOL.CV.PI.038107-1.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 05 S.A.					
Ventos de São Roque 06 CEG: EOL.CV.PI.038108-0.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A.					
Ventos de São Roque 07 CEG: EOL.CV.PI.038109-8.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de São Roque 08 CEG: EOL.CV.PI.040626-0	Enel Green Power Ventos de São Roque 08 S.A.					
Ventos de São Roque 11 CEG: EOL.CV.PI.040629-5	Enel Green Power Ventos de São Roque 11 S.A.					
Ventos de São Roque 13 CEG: EOL.CV.PI.040631- 7.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 13 S.A.					
Ventos de São Roque 16 CEG: EOL.CV.PI.038110-1	Enel Green Power Ventos de São Roque 16 S.A.					
Ventos de São Roque 17 CEG: EOL.CV.PI.038111-0	Enel Green Power Ventos de São Roque 17 S.A.					
Ventos de São Roque 18 CEG: EOL.CV.PI.038112-8	Enel Green Power Ventos de São Roque 18 S.A.					
Ventos de São Roque 19 CEG: EOL.CV.PI.038113- 6.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 19 S.A.					
Ventos de São Roque 22 CEG: EOL.CV.PI.038116-	Enel Green Power Ventos de São Roque 22 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
0.01						
Ventos de São Roque 26 CEG: EOL.CV.PI.038120- 9.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 26 S.A.					
Ventos de São Roque 29 CEG: EOL.CV.PI.038123- 3.01	Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.37. CONJUNTO EÓLICO SERRA AZUL

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Damascena CEG: EOLCVBA031338-6	Enel Green Power Damascena Eólica S.A.	Enel Brasil Participações	Centro de Operação de Geração ENEL	Barramento 230 kV da SE Morro do Chapéu II Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Morro do Chapéu II.	59 aerogeradores / 118 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra Azul.
Dois Riachos CEG: EOLCVBA031121-9	Enel Green Power Dois Riachos Eólica S.A..					
Esperança CEG: EOLCVBA031355-6	Enel Green Power Esperança Eólica S.A.					
Maniçoba CEG: EOLCVBA031337-8	Enel Green Power Maniçoba Eólica S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.38. CONJUNTO EÓLICO SERRA DA BABILÔNIA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra da Babilônia A CEG: EOL.CV.BA.037083-5.01	EÓLICA SDB ALFA S.A.	Cotesa	Centro de Operação da Cotesa - COS Cotesa	Barramento 34,5 kV da SE Serra da Babilônia (*) Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Morro do Chapéu II.	125 aerogeradores / 376,25 MW (*)	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento 34,5 kV da SE Serra da Babilônia.
Serra da Babilônia B CEG: EOL.CV.BA.040608-2.01	EÓLICA SDB B S.A.					
Serra da Babilônia C CEG: EOL.CV.BA.040609-0.01	EÓLICA SDB C S.A.					
Serra da Babilônia D CEG: EOL.CV.BA.040610-4.01	EÓLICA SDB D S.A.					
Serra da Babilônia E CEG: EOL.CV.BA.040611-2.01	EÓLICA SDB ECO S.A.					
Serra da Babilônia F CEG: EOL.CV.BA.040612-0.01	EÓLICA SDB F S.A.					
Serra da Babilônia II CEG: EOL.CV.BA.032462-0.01	Central Eólica Serra da Babilônia II S.A.					
Serra da Babilônia VI CEG: EOL.CV.BA.032466-3.01	Central Eólica Serra da Babilônia VI S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de conexão	Nº de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Serra da Babilônia VII CEG: EOL.CV.BA.032467-1.01	Central Eólica Serra da Babilônia VII S.A.					
Serra da Babilônia VIII CEG: EOL.CV.BA.032468-0.01	Central Eólica Serra da Babilônia VIII S.A.					
Serra da Babilônia IX CEG: EOL.CV.BA.032465-5.01	Central Eólica Serra da Babilônia IX S.A.					
Serra da Babilônia X CEG: EOL.CV.BA.032469-8.01	Central Eólica Serra da Babilônia X S.A.					
Serra da Babilônia XI CEG: EOL.CV.BA.032470-1.01	Central Eólica Serra da Babilônia XI S.A.					
Serra da Babilônia XII CEG: EOL.CV.BA.032471-0.01	Central Eólica Serra da Babilônia XII S.A.					

(*) As usinas do Conjunto Eólico Serra da Babilônia são associadas às usinas do Conjunto Fotovoltaico Serra da Babilônia, com um MUST contratado total de 373,190 MW.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.39. CONJUNTO EÓLICO SERRA DO ASSURUÁ 230 KV

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Assuruá 1 CEG: EOL.CV.BA.049371-6.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 1 LTDA.	Engie Energia Brasil	COG-Engie	Barramento de 230 kV da SE Gentio do Ouro II Ponto de influência na rede de operação: SE 230 kV Gentio do Ouro II	188 unidades / 846,00 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência ativa, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 230 kV da SE Serra do Assuruá.
Serra do Assuruá 2 CEG: EOL.CV.BA.049372-4.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 2 LTDA.					
Serra do Assuruá 3 CEG: EOL.CV.BA.049373-2.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 3 LTDA.					
Serra do Assuruá 4 CEG: EOL.CV.BA.049374-0.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 4 LTDA.					
Serra do Assuruá 5 CEG: EOL.CV.BA.049375-9.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 5 LTDA.					
Serra do Assuruá 6 CEG: EOL.CV.BA.049376-7.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 6 LTDA.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Assuruá 7 CEG: EOL.CV.BA.049377-5.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 7 LTDA.					
Serra do Assuruá 8 CEG: EOL.CV.BA.049378-3.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 8 LTDA.					
Serra do Assuruá 9 CEG: EOL.CV.BA.049379-1.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 9 LTDA.					
Serra do Assuruá 10 CEG: EOL.CV.BA.049380-5.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 10 LTDA.					
Serra do Assuruá 11 CEG: EOL.CV.BA.049381-3.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 11 LTDA.					
Serra do Assuruá 12 CEG: EOL.CV.BA.049382-1.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 12 LTDA.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Assuruá 13 CEG: EOL.CV.BA.049383-0.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 13 LTDA.					
Serra do Assuruá 14 CEG: EOL.CV.BA.049387-2.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 14 LTDA.					
Serra do Assuruá 15 CEG: EOL.CV.BA.049388-0.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 15 LTDA.					
Serra do Assuruá 16 CEG: EOL.CV.BA.049389-9.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 16 LTDA.					
Serra do Assuruá 17 CEG: EOL.CV.BA.049390-2.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 17 LTDA.					
Serra do Assuruá 18 CEG: EOL.CV.BA.049391-0.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 18 LTDA.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Serra do Assuruá 19 CEG: EOL.CV.BA.049392-9.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 19 LTDA.					
Serra do Assuruá 20 CEG: EOL.CV.BA.049393-7.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 20 LTDA.					
Serra do Assuruá 21 CEG: EOL.CV.BA.049394-5.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 21 LTDA.					
Serra do Assuruá 22 CEG: EOL.CV.BA.049395-3.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 22 LTDA.					
Serra do Assuruá 23 CEG: EOL.CV.BA.049396-1.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 23 LTDA.					
Serra do Assuruá 24 CEG: EOL.CV.BA.049397-0.01	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 24 LTDA.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.40. CONJUNTO EÓLICO TAMBORIL II

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Acácia CEG: EOL.CV.BA.031418-8	Centrais Eólicas Acácia S.A.	Renova Energia	Centro de Operação Renova (COREN)	Barramento 230 kV da SE Igaporã III Ponto de influência na rede de operação: 230 kV da Igaporã III	24 aerogeradores Capacidade instalada de 64,8 MW	Disponíveis: Controle de fator de potência; controle de potência reativa e controle de tensão. Operar: Controle de tensão Referência: Barramento 230 kV da SE Tamboril II
Angico CEG: EOL.CV.BA.031404-8	Centrais Eólicas Angico S.A.					
São Salvador CEG: EOL.CV.BA.031120-0	Centrais Eólicas São Salvador S.A.					
Taboquinha CEG: EOL.CV.BA.031406-4	Centrais Eólicas Taboquinha S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.41. CONJUNTO EÓLICO TANQUE NOVO

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Aura Tanque Novo 01 CEG: EOL.CV.BA.044961-0.01	Tanque Novo I Energias Renováveis S.A.	CGN Brasil Energias e Participações S.A.	Centro de Operações CGN	Barramento 230 kV da SE Igaporã III Ponto de influência na rede de operação: 230 kV da SE Igaporã III	40 aerogeradores Capacidade instalada de 180 MW	Disponíveis: Tensão, fator de potência e potência reativa Operar: Tensão Referência: 34,5 kV da SE Tanque Novo
Aura Tanque Novo 02 CEG: EOL.CV.BA.044962-8.01	Tanque Novo II Energias Renováveis S.A.					
Aura Tanque Novo 03 CEG: EOL.CV.BA.035172-5.01	Tanque Novo III Energias Renováveis S.A.					
Aura Caetité 01 CEG: EOL.CV.BA.044959-8.01	Tanque Novo IV Energias Renováveis S.A.					
Aura Caetité 02 CEG: EOL.CV.BA.044960-1.01	Tanque Novo V Energias Renováveis S.A.					
Aura Caetité 03 CEG: EOL.CV.BA.032804-9.01	Tanque Novo VI Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / capacidade instalada	Modo de controle
Aura Caetité 04 CEG: EOL.CV.BA.032805-7.01	Tanque Novo VII Energias Renováveis S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.42. CONJUNTO EÓLICO UMBURANAS

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Umburanas 1 CEG: EOLCVBA031738-1	Eólica Umburanas 1	Engie Brasil Energia	COG Engie	Barramento 230 kV da SE Ouroândia II. Ponto de influência na rede de operação: SE Ouroândia II.	144 aerogeradores / 360 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão. Operar: Modo de controle de tensão. Referência: Barramento 230 kV da SE Umburanas.
Umburanas 2 CEG: EOLCVBA031740-3	Eólica Umburanas 2					
Umburanas 3 CEG: EOLCVBA031741-1	Eólica Umburanas 3					
Umburanas 5 CEG: EOLCVBA031737-3	Eólica Umburanas 5					
Umburanas 6 CEG: EOLCVBA031796-9	Eólica Umburanas 6					
Umburanas 8 CEG: EOLCVBA031832-9	Eólica Umburanas 8					
Umburanas 9 CEG: EOLCVBA031743-8	Eólica Umburanas 9					
Umburanas 10 CEG: EOLCVBA031742-0	Eólica Umburanas 10					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Umburanas 11 CEG: EOLCVBA031744-6	Eólica Umburanas 11					
Umburanas 13 CEG: EOLCVBA031752-7	Eólica Umburanas 12					
Umburanas 15 CEG: EOLCVBA031754-3	Eólica Umburanas 15					
Umburanas 16 CEG: EOLCVBA031755-1	Eólica Umburanas 16					
Umburanas 17 CEG: EOLCVBA033634-3	Eólica Umburanas 17					
Umburanas 18 CEG: EOLCVBA031756-0	Eólica Umburanas 18					
Umburanas 19 CEG: EOLCVBA033635-1	Eólica Umburanas 19					
Umburanas 21 CEG: EOLCVBA033636-0	Eólica Umburanas 21					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Umburanas 23 CEG: EOLCVBA033637-8	Eólica Umburanas 23					
Umburanas 25 CEG: EOLCVBA033639-4	Eólica Umburanas 25					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.43. CONJUNTO EÓLICO VENTOS DA BAHIA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos da Bahia I CEG: EOLCVBA032526-0	Parque Eólico Ventos da Bahia I S.A.	Simm	COS Simm	Barramento 230 kV da SE Morro do Chapéu II.	86 aerogeradores / 298,1 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão.
Ventos da Bahia III CEG: EOLCVBA032527-9	Parque Eólico Ventos da Bahia III S.A.			Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV Morro do Chapéu II.		Operar: Modo de controle de tensão.
Ventos da Bahia IX CEG: EOLCVBA032531-7	Parque Eólico Ventos da Bahia IX S.A.					Referência: Barramento 34,5 kV da SE Ventos da Bahia 2.
Ventos da Bahia XVIII CEG: EOLCVBA035234-9	Parque Eólico Ventos da Bahia XVIII S.A.					
Ventos da Bahia XIII CEG: EOL.CV.BA.032535-0.01	Parque Eólico Ventos da Bahia XIII S.A.			Barramento 34,5 kV da SE Ventos da Bahia 3.		Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão.
Ventos da Bahia XIV CEG: EOL.CV.BA.032536-8.01	Parque Eólico Ventos da Bahia XIV S.A.			Ponto de influência na rede de operação:		Operar: Modo de controle de tensão.

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos da Bahia XXIII CEG: EOL.CV.BA.035234-9.01	Parque Eólico Ventos da Bahia XXIII S.A.			SE 500 / 230 kV Morro do Chapéu II.		Referência: Barramento 34,5 kV da SE Ventos da Bahia 3.
Ventos da Bahia XXVII CEG: EOL.CV.BA.034889-9.01	Parque Eólico Ventos da Bahia XXVII S.A.					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.44. CONJUNTO EÓLICO VENTOS DE SANTA EUGÊNIA

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Eugênia 01 CEG: EOL.CV.BA.038077-6	Statkraft Energias Renováveis S.A.	Statkraft	Statkraft	Barramento de 500 kV da SE Gentio do Ouro II Ponto de influência na rede de operação: SE 500 / 230 kV SE Gentio do Ouro II	91 aerogeradores / 518,7 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 500 kV da SE Gentio do Ouro II.
Ventos de Santa Eugênia 02 CEG: EOL.CV.BA.038078-4						
Ventos de Santa Eugênia 03 CEG: EOL.CV.BA.038079-2						
Ventos de Santa Eugênia 05 CEG: EOL.CV.BA.038081-4						
Ventos de Santa Eugênia 06 CEG: EOL.CV.BA.038082-2						
Ventos de Santa Eugênia 07 CEG: EOL.CV.BA.038083-0						
Ventos de Santa Eugênia 08 CEG: EOL.CV.BA.038084-9						
Ventos de Santa Eugênia 09 CEG: EOL.CV.BA.038085-7						

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
Ventos de Santa Eugênia 10 CEG: EOL.CV.BA.038086-5						
Ventos de Santa Eugênia 11 CEG: EOL.CV.BA.038087-3						
Ventos de Santa Eugênia 12 CEG: EOL.CV.BA.038088-1						
Ventos de Santa Eugênia 13 CEG: EOL.CV.BA.038089-0						
Ventos de Santa Eugênia 14 CEG: EOL.CV.BA.038090-3						
Serra da Mangabeira CEG: EOL.CV.BA.044878-8						

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

7.45. CONJUNTO EÓLICO VENTOS DE SÃO VITOR

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
São Vitor 1 CEG: EOL.CV.BA.034809-0	Ventos de São Vitor 01 Energias Renováveis S/A	Chapada Branca	Centro de Operação COG Essentia	Barramento de 230 kV da SE Gentio do Ouro II Ponto de influência na rede de operação: SE 230 / 34,5 kV SE São Vitor	75 aerogeradores / 465 MW	Disponíveis: Fator de potência, potência reativa e tensão Operar: Controle de tensão. Referência: Barramento 230 kV da SE São Vitor.
São Vitor 2 CEG: EOL.CV.BA.034811-2	Ventos de São Vitor 02 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 3 CEG: EOL.CV.BA.034655-1	Ventos de São Vitor 03 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 4 CEG: EOL.CV.BA.034656-0	Ventos de São Vitor 04 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 5 CEG: EOL.CV.RN.035271-3	Ventos de São Vitor 05 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 6 CEG: EOL.CV.BA.034830-9	Ventos de São Vitor 06 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 7 CEG: EOL.CV.BA.034838-4	Ventos de São Vitor 07 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 8 CEG: EOL.CV.BA.034848-1	Ventos de São Vitor 08 Energias Renováveis S/A					

Ajustamento Operativo	Código	Revisão	Item	Vigência
Operação dos Conjuntos Eólicos da Área 230 kV Sudoeste da Região Nordeste	AO-CE.NE.2SO	39	5.2.5.	25/06/2026

Usinas	Agente Proprietário	Agente Operador	Centro de Operação do Agente Operador	Ponto de Conexão Associado	Quantidade de aerogeradores / Capacidade instalada	Modo de controle
São Vitor 9 CEG: EOL.CV.BA.034849-0	Ventos de São Vitor 09 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 10 CEG: EOL.CV.BA.034657-8	Ventos de São Vitor 10 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 11 CEG: EOL.CV.BA.034658-6	Ventos de São Vitor 11 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 12 CEG: EOL.CV.BA.034659-4	Ventos de São Vitor 12 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 13 CEG: EOL.CV.BA.034660-8	Ventos de São Vitor 14 Energias Renováveis S/A					
São Vitor 14 CEG: EOL.CV.BA.034660-8	Ventos de São Vitor 14 Energias Renováveis S/A					